



BISTECH PTRM/İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması

Kullanıcı Kılavuzu

BORSA İSTANBUL A.Ş.

VERSİYON: 1.0

İçerik

1. GİRİŞ	1
1.1. AMAÇ	1
1.2. OKUYUCU KİTLESİ	1
1.3. TANIMLAR	1
2. GENEL BAKIŞ	1
3. KULLANICI TÜRLERİ	2
3.1. ÜYE KULLANICILARI	2
3.2. BORSA KULLANICILARI	2
4. UYGULAMANIN KURULUMU VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ	2
4.1. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ	2
4.2. UYGULAMANIN BAŞLATILMASI VE KURULUMU	2
5. PENCERE DÜZENİ	4
5.1. PANELLERİN GENİŞLETİLMESİ VE DARALTILMASI	6
5.2. GÜNCELLEMELERİ BAŞLATMA VE DURDURMA	6
5.3. RİSK GRUPLARINA GENEL BAKIŞ	7
5.3.1. Risk Grubunun Bileşenleri	8
5.4. GÜN İÇİ DEĞİŞİKLİKLER VE ERTESİ GÜN DEĞİŞİKLİKLERİ	8
5.4.1. Gün İçi Değişiklikler	8
5.4.2. Ertesi Gün Değişiklikleri	9
5.5. İHLALLER VE ENGELLEME	10
5.5.1. İhlaller	10
5.5.2. Manuel Engelleme ve İzlenen Kullanıcının Bağlantısının Kopması	11
6. TEMSİLCİ PANELİ	11
6.1. TEMSİLCİ PANELİNDE BİLDİRİM, UYARI VE İHLAL GÖSTERGELERİ	12
6.1.1. Uyarı ve Bildirim Yüzdelerini Ayarlama	12
6.2. BİR RİSK GRUBU İÇİN İŞLEM YAPILABİLECEK ENSTRÜMANLARI KISITLAMA	14
6.3. EMİR/SN. LİMİTİNİ AYARLAMA	15
7. MEVCUT KULLANIM SEKMESİ	17
8. RİSK GRUPLARIYLA ÇALIŞMA	18
8.1. RİSK GRUBU EKLEME	18
8.2. RİSK GRUBUNU ENGELLEME	21

8.3.	RİSK GRUBUNU SİLME	22
8.4.	RİSK GRUBUNDA EMİRLERİ TOPLU HALDE İPTAL ETME	23
8.5.	RİSK GRUBUNUN ENGELLEMESİNİ KALDIRMA	24
8.6.	BİR EMİR/SN. LİMİTİ İHLALİNİN ENGELLEMESİNİ KALDIRMA.....	24
8.7.	RİSK GRUBU ENSTRÜMAN LİMİTİNİN İHLALİNİN KALDIRILMASI	24
8.8.	GRUP KİLİDİ.....	25
9.	ENSTRÜMAN LİMİTLERİNİ DÜZENLEME	25
9.1.	YENİ BİR İŞLEM LİMİTİ EKLEME	26
9.2.	İŞLEM LİMİTLERİNİ DÜZENLEME	29
9.3.	BİR İŞLEM LİMİTİNİ SİLME.....	31
10.	KULLANICI YÖNETİMİ GENEL BAKIŞ	33
10.1.	KULLANICILARI İNCELEME	33
10.2.	RİSK GRUBUNA KULLANICI EKLEME	34
10.3.	KULLANICIYI GRUPTAN ÇIKARMA	37
10.4.	VARSAYILAN GRUP.....	40
10.5.	İZLENEN KULLANICIYI DEĞİŞTİRME VEYA ÇIKARMA.....	41
11.	E-POSTA ALARMLARINI YÖNETMEYE GENEL BAKIŞ	44
11.1.	E-POSTA ALARMLARINI AYARLAMA	44
11.2.	YENİ E-POSTA ALARMI ALICISI EKLEME	46
11.3.	E-POSTA UYARISI ALICILARINI DÜZENLEME.....	48
11.4.	E-POSTA UYARISI ALICILARINI ÇIKARMA.....	49

1. GİRİŞ

1.1. Amaç

Bu kullanım kılavuzu, üyelerin kullanıcılarının gruplandırılması yoluyla maruz kalınan riski izlemek ve sınırlamak amacıyla Risk Gruplarını yönetmek ve yapılandırmak üzere tasarlanan BISTECH PTRM/İşlem Öncesi Risk Yönetimi uygulamasının nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.

1.2. Okuyucu Kitlesi

Bu belge Borsada üyeler tarafında oluşan risk tutarını yapılandırmaya ve izlemeye ihtiyaç duyan BISTECH PTRM uygulaması kullanıcılarını hedeflemektedir.

1.3. Tanımlar

Bu dokümanda ve BISTECH PTRM kullanıcı arayüzünde kullanılan kısaltmalar ve tanımlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir;

Tablo 1 Tanımlar ve Açıklamalar

Tanımlar	Açıklama
Risk Grubu	Risk Grubu bir kullanıcı grubunun riskini takip etmek ve kontrol etmek üzere sponsor olan üye PTRM kullanıcısı yada Borsa PTRM kullanıcısı tarafından oluşturulur.
Sponsor Olan Üye	Diğer müşterilerin erişimine sponsorluk yapan bir piyasa üyesidir. Sponsor olan üyeler sponsor olduğu müşterilerin aktivitelerini takip edebilir ve onlar için limitler belirleyebilir.
Sponsor Olunan Müşteri	Piyasaya erişimi bir sponsor olan üye tarafından sağlanan ve izlenen bir piyasa katılımcısıdır.
İzlenen Kullanıcı	Sponsor olan üyenin gerçek zamanlı bağlantı durumunu(FIX/OMnet) izlemek üzere bir risk grubunun yapılandırılmasıdır.
Enstrüman	Borsada işlem gören sermaye piyasası araçlarıdır.
Varsayılan Grup	Bir risk grubunun varsayılan grup olarak atanması halinde, Borsa tarafından üye namına girilen işlemlerin PTRM tarafından hesaplanan toplam riske yansıtılmasını sağlayan gruptur.

2. GENEL BAKIŞ

BISTECH PTRM/İşlem Öncesi Risk Yönetimi sistemi, Borsamıza riskin takip ve kontrol edilebildiği bir alım satım sistemi sağlamaktadır. İşlem Öncesi Risk Yönetimi, riski bir bakışta anlık olarak Borsa, sponsor olan üye /sponsor olunan müşteriler ve kullanıcıları şeklindeki bir hiyerarşiyle göstermektedir.

İşlem Öncesi Risk Yönetiminin Borsaya sağladığı fonksiyonlar başlıca şunlardır;

- Bir Üyenin kullanıcılarının risk gruplarına bağlanması ve bu risk gruplarına limit tanımlanması ile riskin izlenebilmesi ve sınırlandırılabilmesi,
- Risk Gruplarının maruz kaldığı riskin gerçek zamanlı takibi,
- Saniyede/saniyenin onda birinde gönderilen emir sayısına limit konulabilmesi,
- Maksimum emir büyüklüğü üzerine limitler konulabilmesi,
- Risk gruplarına enstrüman bazında limitler konulabilmesi,
- Belirlenen risk gruplarının sadece limit belirlenmiş enstrümanlarda işlem yapmakla sınırlandırılabilmesi,

- Bir enstrümanda belirlenen uyarı yâda bildirim eşiğini geçilmesi halinde e-posta uyarıları oluşturulması,
- Risk grubu kullanıcılarının limitleri geçmesi halinde yeni emir girişinin engellenebilmesi,
- Kullanıcılarının yeni emirler girememesi için bir risk grubunun manuel olarak engellenebilmesi veya engelleme durumunun kaldırılması,
- Bir risk grubuna bağlanmış kullanıcılar için bekleyen tüm emirlerin toplu halde iptal edilebilmesi.

3. KULLANICI TÜRLERİ

PTRM kullanıcılarının üye veya Borsa seviyesinde olmak üzere iki seviyede rolü olabilmektedir.

3.1. Üye Kullanıcıları

Üye kullanıcıları, kendi kullanıcıları ve sponsor olduğu müşterinin kullanıcıları için limit belirleme yetkisi bulunmaktadır.

3.2. Borsa Kullanıcıları

Borsa kullanıcılarının tüm üye ve sponsor olunan müşteri kullanıcıları için limit belirleme yetkisi bulunmaktadır.

4. UYGULAMANIN KURULUMU VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

4.1. Sistem Gereksinimleri

BISTECH PTRM uygulamasını yürütmek için, bilgisayarınızda Java 7[®] yüklü olmalıdır. Ayrıca internet bağlantısına ve bir Web tarayıcısına ihtiyacınız olacaktır.

Tablo 2 Desteklenen Versiyonlar

Program	Desteklenen Versiyonlar
JAVA	7
Microsoft® Internet Explorer™	7.x – 9.x
Mozilla Firefox	10 veya daha yüksek
Google® Chrome™	13.x veya daha yüksek

4.2. Uygulamanın Başlatılması ve Kurulumu

Uygulamayı yüklemek ve çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. Web tarayıcısını açın ve başlatma sayfasına gidiniz.
2. Java yüklü değilse, Java ikonuna tıklayınız ve programı yükleyiniz.
3. Launch BISTECH PRM Client linkine tıklayınız.
4. Uygulama yüklenecek ve giriş penceresi görüntülenecektir. Uygulamada kullanılacak dil seçeneklerinden İngilizce veya Türkçeyi seçiniz.
5. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriniz.
6. Oturum aç düğmesine tıklayınız.



7. BISTECH PTRM uygulamasının arayüzü görüntülenecektir.
8. Bu işlemleri tamamladığınızda masaüstüne kısayol yerleştirilmiş olacaktır. Bundan sonra bu kısayol ile uygulamaya giriş yapabilirsiniz.



5. PENCERE DÜZENİ

BISTECH PTRM kullanıcı arayüzü sponsor olan üyenin, sponsor olunan müşterinin risk gruplarının risk limiti parametrelerini gerçek zamanlı olarak izlemesine ve değiştirmesine imkan sağlar.

BISTECH PTRM kullanıcı arayüzü aşağıdaki ekran görüntüsünde numaralandırılan tabloda detaylı açıklanan bölümlerden oluşur:

Tablo 3 PTRM Penceresi Panel ve Sekmeleri

Alan	İşlevi
1	Temsilci Paneli: Temsilci paneli sponsor olan üyelere atanmış olan risk gruplarını ve sponsor olunan müşterileri risk gruplarını hiyerarşik olarak görüntüler.
2	Mevcut Kullanım Sekmesi: Risk grubu için düzenlenen tüm limitlerinin anlık tüketim durumunu gösterir.
3	Limitleri Düzenle Sekmesi: Limitleri düzenle sekmesi bir risk grubuna limit atamanıza yada mevcut limitleri düzenlemenize imkan tanır.
4	Kullanıcılar Sekmesi: Kullanıcılar sekmesi hangi kullanıcıların bir risk grubuna atandığını görüntülemeye, risk grubuna yeni kullanıcı eklenmesine ve risk grubundan kullanıcı çıkarılmasına imkân tanır.
5	E-posta Alarmları Sekmesi: E-posta alarmları sekmesi risk grubu için ihlal, uyarı, bildirim alarmlarının gönderildiği e-posta adresinin tanımlandığı alandır. Bu sekme aynı zamanda ilgili gruba hangi türde alarmların gönderileceğini belirlemenize imkân tanır.
6	Gün içi Değişiklikler Paneli: Gün içi değişiklikler paneli, kaydedildiğinde sistemde hemen geçerli olan değişiklikleri gösterir.
7	Ertesi Gün Değişiklikleri Paneli: Ertesi gün değişiklikleri paneli, kaydedildiğinde borsa veri tabanına gönderilen ve ertesi gün sistem açıldığında etkin hale gelen değişiklikleri gösterir.

Şekil 1 PTRM Kullanıcı Arayüzü Panel ve Sekmeleri Ekran Görüntüsü

BORSA İSTANBUL BISTECH PRM (PRM_TYM_EQ_READ_WRITE@10.57.2.130)

1 Risk Grubu

Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu	Kontratlanış Enstrümanı...	İhtalaller	Uyarılar	Bildirimler	Uyarı %	Bildirim %	Emir/ün Bittir	Borsa emir/ün Bittir
BİSYM								
BİSYM_BİSYM_1	✓	0	0	0	90	50	20.000	10.000
BİSYM_BİSYM_2		0	0	0	90	0		10.000
BİSYM_BİSYM_3		0	0	0	0	0		10.000
BİNOR								
BİSYM_BİNOR_1		0	0	0	0	0		10.000
BİSYM_BİNOR_2		0	0	0	0	0		10.000
BİSYM_BİNOR_3		0	0	0	0	0		10.000

2 Mevcut Kullanıcı **3** Limitleri Düzene **4** Kullanıcılar **5** E-posta Alarımları

6 Limitleri Düzene

İsim	Hesaplama	Açık Alış Emirleri		Açık Satış Emirleri		Alış İşlemleri		Satış İşlemleri		Net İşlem		Toplam Alış		Toplam Satış		Toplam Net Alış		Toplam Net Satış		Maksimum İyile...
		Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	
BİRİNCİ PİYASA PAY (Prm.Mrk.EQ)	MİKT...	1	M/D		M/D	23.000	M/D		M/D		M/D		M/D		M/D		M/D		M/D	M/D
MAIN SPOT EQUITY - AKBNK	MİKT...	1.000	M/D	2.000	M/D		M/D		M/D		M/D		M/D		M/D		M/D		M/D	M/D

7 Ertesi gün değişiklikleri

İsim	Hesaplama	Açık Alış Emirleri		Açık Satış Emirleri		Alış İşlemleri		Satış İşlemleri		Net İşlem		Toplam Alış		Toplam Satış		Toplam Net Alış		Toplam Net S...		Maksimum ...
		Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	
BİRİNCİ PİYASA PAY (Prm.Mrk.EQ)	M...	1	M/D		M/D	23	M/D		M/D		M/D		M/D		M/D		M/D		M/D	M/D
MAIN SPOT EQUITY - GARAN	M...																			
MAIN SPOT EQUITY - AKBNK	MİKT...	1.000	2.0	2.000	3.0		4.0													

Tablo 4 PTRM Kullanıcı Arayüz İkonları

İkon	Komut
	Simge Durumuna Küçült: Uygulamayı görev çubuğunuzda simge durumuna küçültür. Ekranı Kapla: Uygulamayı tüm ekranınızı doldurmak üzere ekran boyutuna getirir. Kapat: Uygulamayı kapatır.
	Değişiklikleri Geri al: Kaydedilmemiş her türlü değişikliği geri alır.
	Değişiklikleri Kaydet: Güncel değişikliklerinizi kaydeder.
	Güncellemeyi Durdur: Kullanıcı arayüzüne gelen güncellemeleri durdurur. Güncellemeye Başla: Kullanıcı arayüzüne gelen güncellemeleri devam ettirir.
	Ekle: Bir limit, kullanıcı veya e-posta hesabı ekler.
	Kaldır: Bir limiti, kullanıcıyı veya e-posta alıcısını çıkarır.

Temsilci, gün içi değişiklikler ve ertesi gün değişiklikleri panellerinde yapılan değişikliklerin durumunu belirten birçok ikon mevcuttur.

Tablo 5 PTRM Kullanıcı Arayüz İkonları


İkon	Komut
	Silinecek: Bu öğenin kaydedilmiş olduğunu ve ertesi gün geçerli olacak şekilde kaldırılmak üzere işaretlendiğini belirtir.
	Eklenecek: Bu öğenin kaydedilmiş olduğunu ve ertesi gün geçerli olacak şekilde eklenmek üzere işaretlendiğini belirtir.
	Kaydedilmemiş: Bu öğenin henüz kaydedilmemiş olduğunu belirtir. Eğer bu öğenin kaydedilmesini istiyorsanız kaydet düğmesine basmalısınız.

5.1. Panellerin Genişletilmesi ve Daraltılması

BISTECH PTRM kullanıcı arayüzünde belirli bir paneli incelemek istemiyorsanız, daraltma düğmelerini kullanarak o paneli gizleyebilirsiniz. Alternatif olarak ise, genişletme düğmelerini kullanarak o paneli görüntüleyebilirsiniz.

Tablo 6 Genişletme ve Daraltma Düğmeleri

İKON	KOMUT
	Bu düğmelere tıklayarak kullanıcı arayüzündeki panelleri gizleyebilir veya görüntüleyebilirsiniz.




5.2. Güncellemeleri Başlatma ve Durdurma

Veri güncellemelerini durdurmak ve uygulamada görüntülenen detayları incelemek için güncellemeyi durdur butonuna tıklayınız. Güncellemeleri durdurmak sunucunun işleyişini etkilemez, sadece PTRM kullanıcı arayüzüne gelen güncellemeler duraklatılmış olacaktır. Sunucu, risk gruplarını izlemeye devam edecektir. Güncellemelere devam etmek için güncellemeye başla butonuna tıklayınız.

Tablo 7 Güncellemeleri Başlatma ve Durdurma

İKON	KOMUT
	- Güncellemeleri duraklatmak için, panelin sağ üst köşesindeki güncellemeyi durdur düğmesine tıklayınız. - En son sunucu verileriyle birlikte kullanıcı arayüzüne olan güncellemelere devam etmek için, panelin sağ üst köşesindeki güncellemeye başla düğmesine tıklayınız.



The screenshot displays the BISTECH PTRM application interface. The top section, titled 'Risk Grubu', shows a table with columns for 'Sponsor / Sponsorun Erişim / Risk Grubu', 'Kullanım Emri...', 'İhtaller', 'Uyarılar', 'Bildirimler', 'Uyarı %', 'Bildirim %', 'Emir/ün limiti', and 'Borsa Emir/ün limiti'. Below this, the 'Mevcut Kullanım' section is active, showing a table with columns for 'İsim', 'Hesaplama', 'Açık Alış Emirleri', 'Açık Satış Emirleri', 'Alış İşlemleri', 'Satış İşlemleri', 'Net İşlem', 'Toplam Alış', 'Toplam Satış', 'Toplam Net Alış', 'Toplam Net Satış', and 'Maksimum büyüme'. The bottom section, 'Ertesi gün değişiklikleri', shows a table with columns for 'İsim', 'Hesaplama', 'Açık Alış Emirleri', 'Açık Satış Emirleri', 'Alış İşlemleri', 'Satış İşlemleri', 'Net İşlem', 'Toplam Alış', 'Toplam Satış', 'Toplam Net Alış', 'Toplam Net Satış', and 'Maksimum büyüme'.

Veri güncellemelerini durdurmak ve mevcut kullanım sekmesindeki anlık limit tüketim detayları incelemek için güncellemeyi durdur butonuna tıklayınız. Güncellemeleri durdurmak sunucu işleyişini etkilemez, sadece mevcut kullanım sekmesinde yer alan gerçek zamanlı güncellemeler duraklatılmış olacaktır. Sunucu, işlemleri ve risk kontrollerini gerçekleştirmeye devam edecektir. Mevcut Kullanım sekmesi için güncellemeleri duraklatmak için, sağ üst köşedeki Güncellemeyi Durdur butonuna tıklayınız.

En son sunucu verileriyle birlikte BISTECH PTRM kullanıcı arayüzüne olan veri güncellemelerini yeniden başlatmak için güncellemeye başla butonuna tıklayınız.

5.3. Risk Gruplarına Genel Bakış


Risk grubu BISTECH PTRM uygulamasında riskin gözlemlendiği temel kavramsal birimdir.

Bir risk grubu aşağıdaki parçalardan meydana gelir:

- Bir sponsor üye

- Bir sponsor olunan müşteri
- Risk grubu limitlerinin atandığı izlenecek sponsor olunan müşteri altında yer alan kullanıcılar
- Enstrüman bazında pozisyon limitleri
- Grup için emir/sn. limiti
- Grubun maruz kaldığı riski gösteren uyarıları alacak olan e-posta adresleri
- Grup için konfigüre edilebilir belirli davranışlarını seçmeye yarayan kontrol işaretleri

5.3.1. Risk Grubunun Bileşenleri



5.4. Gün içi Değişiklikler ve Ertesi Gün Değişiklikleri

5.4.1. Gün içi Değişiklikler

Aşağıdaki değişiklikler BISTECH PTRM kullanıcı arayüzünde her zaman yapılabilir ve yapıldığı anda geçerli olmaktadır:

- Limit değerlerini güncelleme

- Uyarı ve bildirim seviyesi yüzdelerini ayarlama
- Emir/sn. limitini ayarlama
- E-posta alarmlarını ayarlama
- Yeni e-posta alarmı alıcısı ekleme
- Risk grubu emirlerini toplu halde iptal etme
- Risk grubu engelleme
- Risk grubu engellemesini kaldırma
- Risk grubu emir/sn. limiti ihlali engellemesini kaldırma
- Risk grubu için kısıtlanmış enstrüman seçeneğinin seçilmesi

Kaydedilmemiş olan gün içi değişiklikler gün içi değişiklikler panelinde görüntülenmektedir.

BORSA ISTANBUL

BISTECH PRM (PRM_YJM_EQ_READ_WRITE@10.57.2.130)

Dosya

Risk Grubu

Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu	Kısıtlanmış Enstrüman...	İhtaller	Uyarılar	Bildirimler	Uyarı %	Bildirim %	Emir/sn limiti	Borsa emir/sn limiti
BİTYM								
BİTYM_BİTYM_1	✓	0	0	0	90	50	20.000	10.000
BİTYM_BİTYM_2		0	0	0	90	0	∞	10.000
BİTYM_BİTYM_3		0	0	0	0	0	∞	10.000
BİNOR								
BİTYM_BİNOR_1		0	0	0	0	0	∞	10.000
BİTYM_BİNOR_2		0	0	0	0	0	∞	10.000
BİTYM_BİNOR_3		0	0	0	0	0	∞	10.000

Mevcut Kullanıcılar

Limitleri Düzenle

Kullanıcılar

E-posta Alarmları

Limitleri Düzenle

İsim	Hesaplama	Açık Alış Emirleri		Açık Satış Emirleri		Alış İşlemleri		Satış İşlemleri		Net İşlem		Toplam Alış		Toplam Satış		Toplam Net Alış		Toplam Net Satış		Maksimum büyü...
		Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa			
BİRİNCİL PİYASA PAY (Prm.Mek...	MIKT...	1	M/D	∞	M/D	23	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	M/D
MAIN SPOT EQUITY - AKBNK	MIKT...	1.000	M/D	2.000	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	M/D


5.4.2. Ertesi Gün Değişiklikleri

Aşağıdaki değişiklikler ertesi gün değişikliğidir. Arayüzde kaydedildiklerinde bu değişiklikler borsa veri tabanına gönderilecek ve ertesi gün sistem açıldığında etkin hale gelecektir:

- Yeni bir işlem limiti ekleme
- Mevcut bir işlem limitini silme
- E-posta alarmlarını tetikleyen eşikleri değiştirme
- E-posta uyarısı alıcılarını çıkarma
- Risk grubuna kullanıcı ekleme
- Risk grubu ekleme
- Risk grubu silme
- Risk grubundan kullanıcı çıkartma
- İzlenen kullanıcıyı değiştirme
- Risk grubuna varsayılan kullanıcı atama

Ertesi gün değişiklikleri, sistem için askıya alınmış değişiklikler oldukları ve mevcut işlem gününde uygulanmayacaklarını belirtmek amacıyla farklı bir panelde görüntülenir.

Eğer bir ertesi gün değişikliği eklerseniz ve ertesi günden evvel o ertesi gün değişikliğinin üzerinde değişiklik yapmaya ihtiyacınız varsa, o değişikliği silmeli ve ardından yeni bir değişiklik eklemelisiniz.



5.5. İhlaller ve Engelleme

5.5.1. İhlaller

Enstrüman veya grup seviyesinde ihlal meydana gelebilir.

Enstrüman Seviyesinde İhlal

İhlaller önce enstrüman seviyesinde kontrol edilir. Enstrüman seviyesindeki ihlaller bir enstrümana gönderilen emirlerin söz konusu enstrüman üzerinde tanımlı limitlerden birini aşması durumunda meydana gelir. Enstrüman seviyesinde bir ihlal meydana geldiği zaman, bu enstrümanda hiçbir emre izin verilmez. Yeni emirler, enstrümanda limit aşımı olduğu için reddedilir. Daha fazla bilgi için risk grubunun engellemesini kaldır bölümüne bakınız.

Grup Seviyesinde İhlal

İhlaller grup seviyesinde de kontrol edilmektedir. Hâlihazırda tek grup seviyesi kontrolü emir/sn. limiti kontrolüdür. Grup seviyesinde bir ihlal meydana geldiğinde, ihlale sebep olan kullanıcının bulunduğu risk grubu kullanıcıları için yeni emir girişine izin verilmez.

5.5.2. Manuel Engelleme ve İzlenen Kullanıcının Bağlantısının Kopması

Manuel engelleme grup seviyesinde yapılabilmektedir. Engelleme aktifken bu gruptaki kullanıcılar tarafından sisteme yeni emir gönderilmesine izin verilmeyecektir. Daha fazla bilgi için risk grubu engelleme ve risk grubunun engellemesini kaldırma bölümlerine bakınız.

Bir başka engelleme türü de izlenen kullanıcının bağlantısı kopması sonucu oluşan engellemedir. Bu engelleme otomatiktir. Eğer izlenen risk grubu kullanıcısının bağlantısı koparsa, ilgili risk grubu altındaki temsilcilerin yeni emir girişleri otomatik olarak engellenecektir. Daha fazla bilgi için izlenen kullanıcıyı değiştirme veya çıkarma bölümüne bakınız.

6. TEMSİLCİ PANELİ

Temsilci paneli tüm sponsor olan üyeleri, sponsor olunan müşterileri ve risk gruplarını hiyerarşik şekilde gösterir.

Bu hiyerarşi aşağıdaki seviyeleri içerir:

- **En Üst Seviye/Sponsor olan Üye:** Bir veya daha fazla üyenin piyasaya doğrudan bağlanmasına sponsor olan, işlem yapan bir üyedir.
- **İkinci Seviye/ Sponsor Olunan Müşteri:** Bir sponsor olan üye tarafından kontrol edilen bir müşteridir. Bir sponsor olunan müşteri sadece bir sponsor olan üye ile ilişkilendirilir.
- **Üçüncü Seviye/Risk Grupları:** Sponsor olan üyeye bağlı temsilcilerin mantıksal bir gruplanmasıdır.

Risk kontrolleri her bir risk grubu için işlem modülünden emir ve işlem mesajlarının gönderilmesiyle birlikte gerçek zamanlı hesaplanmaktadır.

Temsilci Paneli Sütunları

Temsilci Panelinde aşağıdaki sütunlar görüntülenmektedir;

- **Kısıtlanmış Enstrümanlar:** Bu işaret kutucuğu, ilgili grubun işlem yapma limitlerinin sadece işlem limiti tanımlanmış olan enstrümanlarla sınırlandırılıp sınırlandırılmadığını göstermektedir. Eğer işaretlenmemişse, grup herhangi bir enstrümanda işlem yapabilir ve sadece limitleri tanımlanmış olan enstrümanlarda risk kontrolü yapılır.
- **İhlaller:** İlgili risk grubuna ait risk kontrolü ihlallerinin sayısını görüntüler.
- **Uyarılar:** İlgili risk grubuna ait risk kontrolü uyarılarının sayısını görüntüler.
- **Bildirimler:** İlgili risk grubuna ait risk kontrolü bildirimlerinin sayısını görüntüler.
- **Uyarı%:** Temsilci veya grup bu limit yüzdesine ulaştığında, ikaz amaçlı e-posta uyarıları oluşturulacaktır.
- **Bildirim%:** Temsilci veya grup bu limit yüzdesine ulaştığında, ikaz amaçlı e-posta uyarıları oluşturulacaktır.
- **Emir/sn. Limiti:** Üye tarafından bir risk grubu için konulmuş emir/sn. limiti görüntüler. Risk grubu için Üye ve Borsa tarafından tanımlanmış emir/sn. limitlerinin en düşüğü geçerli olacaktır. Emir/sn. limitinin aşılması sadece ihlal e-postalarını oluşturacak, uyarı veya bildirim e-postalarını oluşturmayacaktır.
- **Borsa Emir/sn. Limiti:** Borsa tarafından bir risk grubu için konulmuş emir/sn. limitini görüntüler. Üye ve Borsa emir/sn. limitlerinin en düşüğü geçerli olacaktır. Emir/sn. limitini aşmak sadece ihlal e-postalarını oluşturacaktır, emir/sn. limitini aşmak uyarı veya bildirim e- postalarını oluşturmayacaktır.

6.1. Temsilci Panelinde Bildirim, Uyarı ve İhlal Göstergeleri

Temsilci panelindeki risk grupları alarm durumuna göre değişen renklerde görüntülenecektir. Renkler söz konusu grup için meydana gelmiş her türlü bildirim, uyarı ve ihlal olaylarına karşılık gelmektedir.

- **Yeşil:** Risk grubunun riski mevcut durumda bildirim eşliğinin altındadır.
- **Sarı:** Risk grubunun riski bir limitte bildirim seviyesini geçmiştir.
- **Turuncu:** Risk grubunun riski bir limitte uyarı seviyesini geçmiştir.
- **Kırmızı:** Risk grubu bir limiti ihlal etmiştir.

The screenshot displays the 'Risk Grubu' (Risk Group) section of the BISTECH PRIM application. It shows a table with columns for 'Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu', 'Kullanım Enstrümanı...', 'İhlaller', 'Uyarılar', 'Bildirimler', 'Uyarı %', 'Bildirim %', 'Emir/ün Limiti', and 'Borsa emir/ün Limiti'. The table lists several risk groups, including 'BİSYM', 'BİSYM_BİSYM_1', 'BİSYM_BİSYM_2', 'BİSİM', 'BİSYM_BİSİM_1', 'BİSYM_BİSİM_2', and 'BİSYM_BİSİM_3'. The 'İhlaller' column shows a red '1' for 'BİSYM', an orange '1' for 'BİSYM_BİSYM_1', and a yellow '1' for 'BİSYM_BİSYM_2'. The 'Uyarılar' column shows a green '0' for 'BİSİM', 'BİSYM_BİSİM_1', 'BİSYM_BİSİM_2', and 'BİSYM_BİSİM_3'. The 'Bildirimler' column shows a green '0' for 'BİSYM', 'BİSYM_BİSYM_1', 'BİSYM_BİSYM_2', and 'BİSYM_BİSİM_3'. The 'Uyarı %' column shows '90' for 'BİSYM' and '0' for the others. The 'Bildirim %' column shows '50' for 'BİSYM' and '0' for the others. The 'Emir/ün Limiti' column shows '20,000' for 'BİSYM' and 'M/D' for the others. The 'Borsa emir/ün Limiti' column shows 'M/D' for all groups.

Below the table, there is a section for 'Mevcut Kullanım' (Current Usage) with a table showing 'İsim', 'Hesaplama', 'Dolaylı Kullanım', 'Açık Alın Emiri...', 'Açık Satış Emiri...', 'Alış İşlemleri', 'Satış İşlemleri', 'Net İşlem', 'Toplam Alış', 'Toplam Satış', 'Toplam Net', and 'Toplam Net S...'. The table lists 'MAIN SPOT EQUITY - KOZAA' and 'MAIN SPOT EU PUT WAIR - DAX FIM' with a value of '750' in the 'Açık Alın Emiri...' column and '750' in the 'Toplam Alış' column.

Grup ihlal durumunda iken;

- Risk grubu altında tanımlı kullanıcılar limiti ihlal edilmiş enstrümana yeni emir gönderemez, fakat bekleyen emirleri iptal edebilirler.

Bir risk grubu ihlalini kaldırmak için lütfen risk grubunun engellemesini kaldırma bölümüne bakınız.

6.1.1. Uyarı ve Bildirim Yüzdelelerini Ayarlama

Bir risk grubunun risk eşiklerini takip etmek için, uyarı ve bildirim yüzdelelerini yapılandırabilirsiniz.

İhlallerle ilişkilendirilmiş değerler görsel bir gösterge sunmak amacıyla renkler kullanılarak görselleştirilmiştir.

- Bildirim bir alarmin en düşük seviyesidir.
- Uyarı bildirimin bir sonraki seviyesidir.

Bir risk grubunun uyarı ve bildirim yüzdelelerini ayarlamak için:

1. Bir risk grubu satırında Uyarı% veya Bildirim% sütununa çift tıklayınız.
2. Uyarı% veya Bildirim % için yeni bir değer giriniz.

BORSA İSTANBUL

BISTECH PRM (PRM_FYM_EQ_READ_WRITE@10.57.2.130)

Dosya

Risk Grubu

Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu

Konutlanış Enstrümanı...

İhtaller

Uyarılar

Bildirimler

Uyarı %

Bildirim %

Emir/sın limiti

Borsa emir/sın limiti

BİYYM

BİYYM_BİYYM_1

BİYYM_BİYYM_2

BİNOR

BİYYM_BİNOR_1

BİYYM_BİNOR_2

BİYYM_BİNOR_3

Mevcut Kullanıcı

Limitleri Düzenle

Kullanıcılar

E-posta Alarmları

Limitleri Düzenle

İsim

Hesaplama

Açık Alış Emirleri

Açık Satış Emirleri

Alış İşlemleri

Satış İşlemleri

Net İşlem

Toplam Alış

Toplam Satış

Toplam Net Alış

Toplam Net Satış

Maksimum büyü...

MAIN SPOT ETF - BİN...

MİKTAR

1,000

M/D

1,000

M/D

1,000

M/D

1,000

M/D

1,000

M/D

11,000

M/D

1,000

M/D

2,000

M/D

1,000

M/D

1,000

M/D

Ertesi gün değişiklikleri

İsim

Hesaplama

Açık Alış Emirleri

Açık Satış Emirleri

Alış İşlemleri

Satış İşlemleri

Net İşlem

Toplam Alış

Toplam Satış

Toplam Net Alış

Toplam Net Satış

Maksimum büyü...

3. Değişiklikleri kaydetmek için temsilci panelindeki kaydet düğmesine tıklayınız.

BORSA İSTANBUL

BISTECH PRM (PRM_FYM_EQ_READ_WRITE@10.57.2.130)

Dosya

Risk Grubu

Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu

Konutlanış Enstrümanı...

İhtaller

Uyarılar

Bildirimler

Uyarı %

Bildirim %

Emir/sın limiti

Borsa emir/sın limiti

BİYYM

BİYYM_BİYYM_1

BİYYM_BİYYM_2

BİNNOR

BİYYM_BİNNOR_1

BİYYM_BİNNOR_2

BİYYM_BİNNOR_3

Mevcut Kullanıcı

Limitleri Düzenle

Kullanıcılar

E-posta Alarmları

Limitleri Düzenle

İsim

Hesaplama

Açık Alış Emirleri

Açık Satış Emirleri

Alış İşlemleri

Satış İşlemleri

Net İşlem

Toplam Alış

Toplam Satış

Toplam Net Alış

Toplam Net Satış

Maksimum büyü...

MAIN SPOT ETF - BİN...

MİKTAR

1,000

M/D

1,000

M/D

1,000

M/D

1,000

M/D

1,000

M/D

11,000

M/D

1,000

M/D

2,000

M/D

1,000

M/D

1,000

M/D

1,000

M/D

Ertesi gün değişiklikleri

İsim

Hesaplama

Açık Alış Emirleri

Açık Satış Emirleri

Alış İşlemleri

Satış İşlemleri

Net İşlem

Toplam Alış

Toplam Satış

Toplam Net Alış

Toplam Net Satış

Maksimum büyü...

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa


Üye

Borsa

Üye

Borsa

4. Risk grubu/grupları için yaptığınız değişiklikleri onaylayan başarılı kaydetme onay penceresi görünecektir. Yaptığınız değişikliği onaylamak için tamam düğmesine tıklayınız.



Not: Bu bir gün içi değişikliktir. Bu değişiklik derhal etkin olacaktır. Gün içi değişiklikler hakkında daha fazla bilgi için gün içi değişiklikler bölümüne bakınız.

6.2. Bir Risk Grubu İçin İşlem Yapılabilecek Enstrümanları Kısıtlama


Temsilci panelinde kısıtlanmış enstrümanlar sütununu bulabilirsiniz. Bu sütun grubun sadece risk limitlerini tanımlanmış olan enstrümanlar için işlem yapıp yapamayacağını kontrol etmektedir. Kutucuk işaretlenmemişse, risk grubu tüm enstrümanlarda işlem yapabilir ve bu durumda sadece risk limiti tanımlanmış enstrümanlarda risk takibi yapılacak ve ihlaller oluşacaktır.

Sadece risk limitleri tanımlanmış olan enstrümanlarda işlem yapmak üzere risk grubunu sınırlamak için aşağıdaki adımları izleyiniz;

1. Temsilci panelinde bir risk grubu seçiniz.
2. Kısıtlanmış enstrümanlar kutucuğunu işaretleyiniz. Kaydet düğmesine tıklayınız.



3. Risk grubu/grupları için yaptığınız değişiklikleri onaylayan başarılı kaydetme onay penceresi görünecektir. Tamam düğmesine tıklayınız.



Not: Bu bir gün içi değişikliktir. Bu değişiklik derhal etkin olacaktır.

6.3. Emir/sn. Limitini Ayarlama

Emir/sn. limiti temsilci panelinden risk grubu bazında düzenlenir. Bu limit, eşleşme modülüne risk grubundaki tüm temsilcilerden gönderilen emirlerin sayısını toplayarak risk ölçümünü yapar.

Emir/sn. limiti kontrolünde emir defterine alınan yeni emirler hesaplamaaya dâhil edilmektedir. Eğer bir emir, emir girişinde işleme dönüşmüş ise emir/sn. limiti hesaplamasına dahil edilecektir.

Aşağıdaki emir türleri Emir/sn. limiti hesaplamasına dâhil edilmemektedir.

- Emir iptal talepleri
- Reddedilen emirler
- Emir düzeltmeleri
- Gerçekleşmezse iptal et gibi defterde kalmayan emir türleri.

Not: Bu emirler eğer işlem görürlerse hesaplamaaya dâhil edilecektir. Müzayede zamanları boyunca bu türler emir defterinde kalmaktadır.

Saniyenin her 10'da 1'inde emir/sn. limiti kontrolü yapılmaktadır. Bir risk grubundaki kullanıcılar tarafından saniyenin onda biri zaman diliminde gönderilen emir sayısı ilgili risk grubu için tanımlanan emir/sn. limitinin onda birine eşit veya daha büyükse emir/sn. limiti ihlal edilmiş olur.

Üyenin PTRM kullanıcısı ve Borsa PTRM kullanıcısı bir risk grubu için emir/sn. limiti belirleyebilmektedir. Her iki limit de temsilci panelinde görüntülenebilmektedir. Borsa ve Üye kullanıcısının aynı anda limit tanımlaması durumunda iki limitin en sınırlayıcı olanı geçerli olacaktır. İki limitten geçerli olan yeşil renkte görüntülenecek ve geçerli olmayan ise gri renkte görüntülenecektir.

Emir/sn. limitinin ihlali halinde oluşan engelleme durumunun nasıl kaldırıldığını öğrenmek için emir/sn. limiti ihlalinin engellemesini kaldırma bölümüne bakınız.

Bir risk grubuna bir emir/sn. limiti atamak için aşağıdaki adımları izleyiniz.

1. Bir risk grubu satırında emir/sn. limiti sütununa çift tıklayınız.
2. Emir/sn. limiti için yeni bir rakam giriniz.

BORSA İSTANBUL BISTECH PRM (PRM_IYM_EQ_READ_WRITE@10.57.2.130)

Dosya Risk Grubu

Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu	Kontrantın Enstrüman...	İhaller	Uyarılar	Bildirimler	Uyarı %	Bildirim %	Emir sınırı	Borsa emir/sın limiti
BIYIM								
BIYIM_BIYIM_1	✓	0	0	0	90	50	20000	M/D
BIYIM_BIYIM_2		0	0	0	90	0		M/D
BIYIM_BIYIM_3		0	0	0	0	0		M/D
BIYIM_BIYIM_4		0	0	0	0	0		M/D
BIYIM_BIYIM_5		0	0	0	0	0		M/D

Mevcut Kullanıcı Limitleri Düzende Kullanıcılar E-posta Alarımları

Limitleri Düzende

İsim	Hesaplama	Açık Alış Emirleri	Açık Satış Emirleri	Alış İşlemleri	Satış İşlemleri	Net İşlem	Toplam Alış	Toplam Satış	Toplam Net Alış	Toplam Net Satış	Maksimum büyü...
MAIN SPOT ETF - BIL...	MIXT...	1,000	M/D	1,000	M/D	1,000	M/D	1,000	M/D	2,000	M/D

Ertesi gün değişiklikleri

3. Değişikliklerinizi kaydetmek için temsilci panelindeki kaydet düğmesine tıklayınız.

BORSA İSTANBUL BISTECH PRM (PRM_IYM_EQ_READ_WRITE@10.57.2.130)

Dosya Risk Grubu


Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu	Kontrantın Enstrüman...	İhaller	Uyarılar	Bildirimler	Uyarı %	Bildirim %	Emir sınırı	Borsa emir/sın limiti
BIYIM								
BIYIM_BIYIM_1	✓	0	0	0	90	50	20,000	M/D
BIYIM_BIYIM_2		0	0	0	90	0		M/D
BIYIM_BIYIM_3		0	0	0	0	0		M/D
BIYIM_BIYIM_4		0	0	0	0	0		M/D
BIYIM_BIYIM_5		0	0	0	0	0		M/D

Mevcut Kullanıcı Limitleri Düzende Kullanıcılar E-posta Alarımları

Limitleri Düzende

İsim	Hesaplama	Açık Alış Emirleri	Açık Satış Emirleri	Alış İşlemleri	Satış İşlemleri	Net İşlem	Toplam Alış	Toplam Satış	Toplam Net Alış	Toplam Net Satış	Maksimum büyü...
MAIN SPOT ETF - BIL...	MIXT...	1,000	M/D	1,000	M/D	1,000	M/D	1,000	M/D	2,000	M/D

4. Değiştirmiş olduğunuz grup veya gruplar için yaptığınız değişiklikleri onaylayan başarılı kaydetme onay penceresi görüntülenecektir. Tamam düğmesine tıklayınız.



Not: Bu bir gün içi değişikliktir. Bu değişiklik derhal etkin olacaktır.

7. MEVCUT KULLANIM SEKMESİ

Mevcut kullanım sekmesi seçilen risk grubu için enstrüman bazında geçerli limit hesaplama yöntemleri ile risk grubuna tanımlanmış limitlerin anlık tüketimini görüntüler. Bunların yanı sıra kısıtlanmış enstrümanın seçilmesi durumunda, dolaylı kullanım sebebiyle risk hesaplaması yapılan enstrümanların anlık tüketimleri de bu ekranda gösterilmektedir.

Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu	Kısıtlanmış Enstrüman...	İstisnalar	Uyarılar	Bildirimler	Uygun %	Bildirim %	Emir/ün Limiti	Borsa emir/ün Limiti
BİSİM								
BİSİM_BİSİM_1					90	50	20.000	M/D
BİSİM_BİSİM_2					90	0		M/D
BİSİM								
BİSİM_BİSİM_3					0	0		M/D
BİSİM_BİSİM_2					0	0		M/D
BİSİM_BİSİM_3					0	0		M/D

İsim	Hesaplama	Dolaylı Kullanım	Açık Alış Emirleri	Açık Satış Emirleri	Alış İşlemleri	Satış İşlemleri	Net İşlem	Toplam Alış	Toplam Satış	Toplam Net	Toplam Net S...
MAIN SPOT EQUITY - KOZAA	MİKTAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAIN SPOT EQ. PUT WARRANT - DAX İYİM	MİKTAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mevcut kullanım sekmesinde aşağıdaki sütunlar gösterilmektedir:


- İsim:** Enstrümanın adıdır.
- Hesaplama:** Limitler hesaplamaları için geçerli hesaplama metodudur. Miktar, hacim yada değer seçilebilmektedir.
- Dolaylı Kullanım:** Borsa tarafından üyenin risk grubuna atanmış ve risk limiti belirlenmiş olan bir enstrüman için üye kendisi risk limiti belirlememiş ise ve kısıtlanmış enstrüman kutucuğunun işaretlenmiş olması durumunda limit kullanımının Borsanın belirlediği limitlerden gerçekleşeceğini ifade eder.
- Açık alış emirleri:** Enstrüman için açık alış emirlerinin toplamını gerçek zamanlı gösterir.
- Açık satış emirleri:** Enstrüman için açık satış emirlerinin toplamını gerçek zamanlı gösterir.
- Alış İşlemleri:** Enstrüman için alım işlemlerinin toplamını gerçek zamanlı gösterir.
- Satış İşlemleri:** Enstrüman için satım işlemlerinin toplamını gerçek zamanlı gösterir.
- Net İşlem:** Enstrüman için Alış İşlemleri - Satış İşlemleri mutlak değerini gösterir.
- Toplam Alış:** Enstrüman için Açık Alış Emirleri + Alım İşlemleri toplamını göstermektedir.
- Toplam Satış:** Enstrüman için Açık Satış Emirleri + Satım İşlemleri toplamını göstermektedir.
- Toplam Net Alış:** Enstrüman için Alım İşlemleri - Satış İşlemleri + Açık Alış Emirleri toplamını göstermektedir.
- Toplam Net Satış:** Enstrüman için Satış İşlemleri - Alım İşlemleri + Açık Satış Emirleri toplamını göstermektedir.

8. RİSK GRUPLARIYLA ÇALIŞMA

8.1. Risk Grubu Ekleme

Bir risk grubu eklemek için aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. BISTECH PTRM penceresi temsilci panelinden bir sponsor olan üye veya bir sponsor olunan müşteri seçiniz.
2. Farenizi kullanarak sağ tıklayınız ve ardından açılan menüden risk grubu ekle başlığını seçiniz.




3. Giriş penceresi görünecektir. Yeni risk grubunun adını giriniz. Tamam düğmesine tıklayınız, işlemi iptal etmek için iptal düğmesine tıklayabilirsiniz.




Not: Bir risk grubuna özgün bir isim verilmesi zorunludur. İsim oluşturulurken aşağıdaki adlandırma kuralını kullanılmalıdır: [Sponsor olan Üye Kodu]_[Sponsor Olunan Müşteri Kodu]_[Grup İsmi]


4. Kullanıcı seç penceresinden yeni risk grubunun altında yer alacak kullanıcıları seçiniz ve kullanıcı seç tuşuna tıklayınız.




5. Yeni işlem görebilir enstrüman ekle düğmesine tıklayarak yeni grubunuza bir ya da birden fazla enstrüman atayınız.




6. Çıkan yeni işlem görebilir enstrüman ekle penceresinden piyasa, isim ve hesaplama seçerek yeni enstrümanlarınızı ekleyebilirsiniz. Eğer bunu yapmak için yardıma ihtiyacınız olursa, yeni bir işlem limiti ekleme bölümüne bakınız.




7. Değişikliklerinizi kaydetmek için temsilci panelindeki kaydet düğmesine tıklayınız.



8. Değiştirmiş olduğunuz grup veya gruplar için yaptığınız değişiklikleri onaylamanızı sağlayan ertesi gün değişiklikleri mevcut penceresi görüntülenecektir, bu pencerede kaydet tuşuna basınız.



9. Başarılı kaydetme onay penceresinde yaptığınız değişikliği onaylamak için tamam düğmesine tıklayınız. Risk grubunu ekledikten ve kaydet düğmesine tıkladıktan sonra yeni grup, ertesi gün değişiklikleri panelinde görünecek ve ertesi işlem gününde aktif hale gelecektir.



Not: Bu bir ertesi gün değişikliğidir. Değişikliği kaydetmek o değişikliğin borsa veri tabanına gönderilmesine ve ertesi gün sistem açıldığında etkin hale gelmesine sebep olur. Ertesi gün değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi için ertesi gün değişiklikleri bölümüne bakınız.

Hâlihazırda Eklenmiş Olan bir Ertesi Gün Değişikliğini Değiştirmek: Eğer bir ertesi gün değişikliği eklerseniz ve ertesi günden evvel o ertesi gün değişikliğinin üzerinde değişiklik yapmaya ihtiyacınız varsa, o değişikliği silmeli ve ardından yeni bir tane eklemelisiniz.

8.2. Risk Grubunu Engelleme

Bir risk grubu bir üyenin PTRM kullanıcısı veya Borsa PTRM kullanıcısı tarafından manuel olarak engellenebilmektedir. Engellenmiş grupların kullanıcıları yeni emir girememekte ve mevcut emirler üzerinde değişiklik yapamamaktadırlar.

Engellenmiş bir risk grubunun kullanıcıları:

- Mevcut emirleri ve kotasyonları iptal edebilirler,
- Oturum açma iznine sahiptirler,
- Broadcast alma ve sorgulama iznine sahip olduklarından, piyasayı takip edebilmektedirler.


Üye ve Borsa PTRM kullanıcıları, bloke edilmiş bir risk grubu namına hala hareket edebilirler (Risk Grubu bloke edilmeden evvelki ile aynı şekilde).

Risk gruplarının manuel engellemesi gün içinde otomatik olarak ortadan kalkmamaktadır. Bloke edilmiş bir risk grubunun engellemesi ancak gün içinde bir üye veya Borsa PTRM kullanıcısı tarafından kaldırılabilir.


Eğer risk grubunun engellemesi o işlem günü boyunca manuel olarak kaldırılmamışsa, bloke edilmiş grubun engellemesi ertesi işlem günün başında otomatik olarak kaldırılacaktır.

Bir risk grubunu manuel engellemek için aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. BISTECH PTRM kullanıcı arayüzündeki temsilci panelinde bir risk grubunu seçiniz.
2. Farenizi kullanarak sağ tıklayınız ve ardından da açılan menüden risk grubunu engelle başlığını seçiniz.



3. Grup için kullanılan ikon bu durumu belirtmek amacıyla değişir.




Not: Bu bir gün içi değişikliktir. Bu değişiklik derhal etkin olacaktır.

8.3. Risk Grubunu Silme

Bir risk grubunu silmek için aşağıdaki adımları tamamlayınız:

1. BISTECH PTRM kullanıcı arayüzündeki temsilci panelinden bir risk grubu seçiniz.
2. Farenizi kullanarak sağ tıklayınız ve ardından açılan menüden risk grubunu sil başlığını seçiniz.




3. Kaydet düğmesine tıklayınız.



Sponsor / Sponsorlu Emir / Risk Grubu	Kullanıcı Emir/Emir...	Bidaller	Uyarılar	Bidirimler	Uyarı %	Bidirim %	Emir/sn limiti	Borsa emir/sn limiti
BIYIM								
BIYIM_BIYIM_1		0	0	0	90	50	20.000	M/D
BIYIM_BIYIM_2		0	0	0	90	0	---	M/D
BIYIM_BIYIM_3		0	0	0	0	0	---	M/D
BIYIM								
BIYIM_BIYIM_1		0	0	0	0	0	---	M/D
BIYIM_BIYIM_2		0	0	0	0	0	---	M/D
BIYIM_BIYIM_3		0	0	0	0	0	---	M/D

4. Grubu silmek için tamam düğmesine tıklayınız, eylemi iptal etmek için iptal düğmesine de tıklayabilirsiniz.



Not: Bu bir ertesi gün değişikliğidir. Değişikliği kaydetmek o değişikliğin borsa veri tabanına gönderilmesine ve ertesi gün sistem açıldığında etkin hale gelmesine sebep olur. Ertesi gün değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi için ertesi gün değişiklikleri bölümüne bakınız.


Hâlihazırda Eklenmiş Olan bir Ertesi Gün Değişikliğini Değiştirmek: Eğer bir ertesi gün değişikliği eklerseniz ve ertesi günden evvel o ertesi gün değişikliğinin üzerinde değişiklik yapmaya ihtiyacınız varsa, o değişikliği silmeli ve ardından yeni bir tane eklemelisiniz.

8.4. Risk Grubunda Emirleri Toplu Halde İptal Etme

Toplu iptal, PTRM kullanıcısına belirli bir risk grubundaki kullanıcılar için mevcut açık emirlerin hepsini iptal etme olanağı sağlar.

Bir risk grubu için emirleri iptal etmek üzere aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. BISTECH PTRM kullanıcı arayüzündeki temsilci panelinden bir risk grubu seçiniz.
2. Farenizi kullanarak sağ tıklayınız ve ardından da açılan menüden risk grubu toplu iptalini gerçekleştir seçeneğini seçiniz.




3. Grup için sistemde bekleyen emirlerin hepsi iptal edilmiş olacaktır. Mevcut kullanım sekmesi ve TW ekranlarından bekleyen emirlerin iptalini kontrol edebilirsiniz.

Not: Bu bir gün içi değişikliktir. Bu değişiklik derhal etkin olacaktır.

8.5. Risk Grubunun Engellemesini Kaldırma

Bir risk grubunun engellemesini kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. BISTECH PTRM kullanıcı arayüzündeki temsilci panelinde bir risk grubu seçiniz.
2. Farenizi kullanarak sağ tıklayınız ve ardından da açılan menüden risk grubunun engellemesini kaldır seçeneğini seçiniz. Grubun engellemesi kaldırılmış olacaktır. Grup için kullanılan ikon bu durumu belirtmek amacıyla değişir. Risk grubunun engellemesini kaldırdıktan sonra, gruptaki kullanıcılara normal şekilde emir girme ve işlem yapma izni verilir.




Not: Bu bir gün içi değişikliktir. Bu değişiklik derhal etkin olacaktır.

8.6. Bir Emir/sn. Limiti İhlalinin Engellemesini Kaldırma


Eğer bir risk grubu kendisine tanımlanan emir/sn. limitlerini ihlal ederse, yeni bir emir giremeyecektir. İhlal sınırlamasını kaldırmak için engellemenin yetkili PTRM kullanıcısı tarafından manuel olarak kaldırılması gereklidir.

Bir emir/sn. limiti ihlalinin engellemesini kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyiniz;

1. BISTECH PTRM penceresinden temsilci panelinde engellenmiş bir risk grubunu seçiniz.



2. Farenizi kullanarak sağ tıklayınız ve ardından da açılan menüden emir/sn. limitini kaldır başlığını seçiniz.



Not: Bu bir gün içi değişikliktir. Bu değişiklik derhal etkin olacaktır.

8.7. Risk Grubu Enstrüman Limitinin İhlalinin Kaldırılması

Bir risk grubu enstrümanı ihlal durumundayken;

O risk grubu altındaki kullanıcılar aşağıdakileri yapabilir:

- Açık emirleri iptal edebilir.
- İhlal durumunda olmayan enstrümanlarda emir girip işlem yapabilir.

O risk grubu altındaki kullanıcılar aşağıdakileri yapamaz:

- İhlal edilmiş enstrümanlarda yeni emir giremez.
- İhlal edilmiş enstrümanlarda mevcut emirlerinde düzeltme yapamaz.

Eğer bir temsilci mevcut emirlerini kendi limitleri dâhilinde kalacak şekilde iptal ederse ihlal durumu otomatik olarak kalkar ve risk grubu altındaki kullanıcılar normal şekilde emir girip işlem yapabilir.

Bir sponsor olan üye PTRM kullanıcısı bir risk grubunun ihlalini kaldırmak için ayrıca ihlal durumunda olan risk grubuna atanmış mevcut limiti arttırabilir.

Sponsor olan üye veya Borsa PTRM kullanıcısı ihlal edilmiş bir grupta aşağıda sıralanan aksiyonları alabilir:

1. Grubun ihlal durumunda bırakılması durumunda sisteme gönderilen emirler reddedilecektir.
2. İhlal durumunda olan risk grubuna atanmış mevcut limitin arttırılması durumunda sisteme gönderilen emirler kabul edilecektir.

8.8. Grup Kilidi

Borsa seviyesinde yetkiye sahip bir PTRM kullanıcısı, üye risk gruplarını değişiklik yapmamaları için kilitleyebilir.

Kilitlenmiş bir risk grubu aşağıdaki aksiyonları almaya yetkili değildir;

- Üye PTRM kullanıcısı gruba kullanıcı ekleyemeyecek veya gruptan kullanıcı çıkaramayacaktır.
- Üye e-posta alarmlarının ikaz seviyelerini değiştiremeyecektir.

Kilitlenmiş bir risk grubu aşağıdaki aksiyonları almaya yetkilidir;

- E-posta alarmları alıcıları ekleme ve çıkarma.

Not: Bu bir gün içi değişikliktir. Bu değişiklik derhal etkin olacaktır. Ertesi gün değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi için ertesi gün değişiklikleri bölümüne bakınız.

9. ENSTRÜMAN LİMİTLERİNİ DÜZENLEME

Bir dizi enstrüman üzerinde tüm risk grubu kullanıcılarının maruz kaldığı riskler hep birlikte hesaplanır.

BISTECH PTRM uygulamasında, limitleri aşağıdaki parametreleri ayarlayarak yapılandırabilirsiniz:

1. Bir piyasa ve/veya enstrüman seçimi yapılır.
2. Risk limiti için bir hesaplama metodu seçimi yapılır.

Hesaplama metodu aşağıdakilerden biri olabilir:

- **Miktar:** Risk, risk grubu altındaki her bir kullanıcı tarafından sisteme iletilen her bir emrin adedinin kümülatif toplanmasıyla hesaplanır.

- **Hacim:** Risk, risk grubu altındaki her bir kullanıcı tarafından sisteme iletilen her bir emrin adedinin fiyat ile çarpılarak kümülatif toplanmasıyla hesaplanır.
- **Değer:** Risk, risk grubu altındaki her bir kullanıcı tarafından sisteme iletilen her bir emrin adedinin fiyat çarpanı ile çarpılarak kümülatif toplanmasıyla hesaplanır.

Her bir enstrüman grup bazında farklı limitlerin hesaplandığı çeşitli risk limiti parametrelerine sahip olabilmektedir.

- **Açık alıř emirleri:** Enstrüman için açık alıř emirlerinin toplamını gerçek zamanlı gösterir.
- **Açık satıř emirleri:** Enstrüman için açık satıř emirlerinin toplamını gerçek zamanlı gösterir.
- **Alıř İřlemleri:** Enstrüman için alım iřlemlerinin toplamını gerçek zamanlı gösterir.
- **Satıř İřlemleri:** Enstrüman için satım iřlemlerinin toplamını gerçek zamanlı gösterir.
- **Net İřlem:** Enstrüman için Alıř İřlemleri - Satıř İřlemleri mutlak deęerini gösterir.
- **Toplam Alıř:** Enstrüman için Açık Alıř Emirleri + Alım İřlemleri toplamını göstermektedir.
- **Toplam Satıř:** Enstrüman için Açık Satıř Emirleri + Satım İřlemleri toplamını göstermektedir.
- **Toplam Net Alıř:** Enstrüman için Alım İřlemleri - Satıř İřlemleri + Açık Alıř Emirleri toplamını göstermektedir.
- **Toplam Net Satıř:** Enstrüman için Satıř İřlemleri - Alım İřlemleri + Açık Satıř Emirleri toplamını göstermektedir.
- **Maksimum Emir Büyüklüęü:** Her bir emrin girilebileceęi maksimum emir büyüklüęü limitidir.

Borsa Limitleri ve Üye Limitleri

Bir risk grubu için iki risk limiti tanımlanabilmektedir. Bunlardan biri borsa tarafından tanımlanırken, dięeri Üyenin PTRM yöneticisi tarafından belirlenir. Borsa limiti borsanın operasyon birimi tarafından tüm risk grupları üzerinde uygulanmasına karar kılınmış temel risk seviyesini hedef alarak tanımlanmaktadır. Üyenin PTRM kullanıcısı daha sonra üye limitlerini ayarlayarak bu seviyeleri sınırlandırabilir. Bir üyenin belirledięi limit, borsa limitinden daha sınırlayıcı(daha küçük bir deęer) olabilir, ama daha az sınırlayıcı(daha büyük bir deęer) olamaz. Risk Engine bu iki limitin en sınırlayıcı olanını uygulamaya geçirecektir. Dolayısıyla, üyeler risk limitlerini sıkılařtırabilir, ama borsa tarafından belirlenmiş seviyeleri gevřetemezler.


İhlal Edilmiş Limitler

Risk limitlerinden herhangi biri ařılırsa, ilgili enstrümana risk grubunun tüm kullanıcıları tarafından girilen yeni emirleri sistem reddeder. Limit ihlal edildięinde kullanıcı ilgili enstrüman için bekleyen emirleri iptal edebilir.


9.1. Yeni Bir İřlem Limiti Ekleme

Bir risk grubuna yeni bir iřlem limiti eklemek için ařaęıdaki adımları izleyiniz:

1. Limitleri üzerinde deęiřiklik yapmak istedięiniz risk grubuna tıklayınız ve ardından limitleri düzenle sekmesine tıklayınız. Yeni iřlem görebilir enstrüman ekle düęmesine tıklayınız.



2. Bir enstrüman seçiniz:
 1. **Piyasa:** Enstrümanın bulunduğu piyasayı seçiniz. Bu alanı boş bırakmak tüm piyasalardaki enstrümanları gösterecektir.
 2. **İsim:** Görüntülenecek olan enstrümanın adıdır. Borsamızda işlem gören sermaye piyasası araçları burada listelenmektedir.
3. Limit için hesaplama metodunu seçiniz:
 - **Miktar:** Seçilmesi durumunda risk grubu altındaki her bir kullanıcı tarafından sisteme iletilen her bir emrin adedi baz alınarak risk limiti hesaplaması yapılır.
 - **Hacim:** Seçilmesi durumunda risk grubu altındaki her bir kullanıcı tarafından sisteme iletilen her bir emrin adedinin fiyat ile çarpılması baz alınarak risk limiti hesaplaması yapılır.
 - **Değer:** Seçilmesi durumunda risk grubu altındaki her bir kullanıcı tarafından sisteme iletilen her bir emrin adedinin fiyat çarpanı ile çarpılması baz alınarak risk limiti hesaplaması yapılır.
4. Seçimlerinizi yaptıktan sonra bu işlem görebilir enstrümanı kullan düğmesine tıklayınız.



Not: Listelenen enstrümanlar sadece oturum açan kullanıcı için geçerli enstrüman tiplerinde tanımlanmış enstrümanları gösterecektir.

5. Limitleri düzenle panelinde, ertesi gün değişiklikleri sekmesinde işlem yapılabilir yeni enstrüman yeni bir satırda görünecektir. Seçilen enstrümanlarda uygulanacak her türlü limiti bu satırda ayarlayabilirsiniz.

Mevcut Kullanım

Limitleri D zenle

Kullanıcılar

E-posta Alarmları

Limitleri D zenle

İsim	Hesaplama	A�ık Alıř Emirleri		A�ık Satıř Emirleri		Alıř İřlemleri		Satıř İřlemleri		Net İřlem		Toplam Alıř		Toplam Satıř		Toplam Net Alıř		Toplam Net Satıř		Maksimum b�y�...	
		�ye	Borsa	�ye	Borsa	�ye	Borsa	�ye	Borsa	�ye	Borsa	�ye	Borsa	�ye	Borsa	�ye	Borsa				
BİRİNCİ PİYASA PA...	MİKT...	==	M/D	==	M/D	==	M/D	==	M/D	==	M/D	==	M/D	==	M/D	==	M/D	==	M/D	==	M/D
MAIN SPOT EQUITY ...	MİKT...	==	M/D	==	M/D	==	M/D	==	M/D	==	M/D	==	M/D	==	M/D	==	M/D	==	M/D	==	M/D

Ertesi g n deęiřlikleri

İsim	Hesaplama	A�ık Alıř Emirleri		A�ık Satıř Emirleri		Alıř İřlemleri		Satıř İřlemleri		Net İřlem		Toplam Alıř		Toplam Satıř		Toplam Net Alıř		Toplam Net Satıř		Maksimum b�y�...	
		�ye	Borsa	�ye	Borsa	�ye	Borsa	�ye	Borsa	�ye	Borsa	�ye	Borsa	�ye	Borsa	�ye	Borsa				
MAIN SPOT EQUIL...	ML...	�	M/D	�	M/D	�	M/D	�	M/D	�	M/D	�	M/D	�	M/D	�	M/D	�	M/D	�	M/D

6. Kaydet düğmesine tıklayınız. Ertesi gün değişiklikleri mevcut onay penceresi görünecektir. Kaydet düğmesine tıklayınız.



Ertesi gün değişiklikleri mevcut

BİİYM_BİİYM_2 Katılımcı bilgilerinde anında uygulamaya alınamayacak değişiklikleri var. Bütün değişiklikler bir sonraki güne kadar ertelendi.

Eğer anında uygulanabilen ve uygulanması gereken değişiklikler yaptıysanız, bunları ayrı ayrı tekrar girmeli ve kaydetmelisiniz.

Kaydet **İptal**

Ertesi gün değişiklikleri hakkında bilgi

Anında geçerli olabilecek değişiklikler:


- * Uyarı %
- * Bildirim %
- * Bütün limit değeri değişiklikleri
- * Yeni e-posta adresi eklemek

Ertesi güne kadar geçerli olmayacak değişiklikler:

- * Risk grubu ekleme / çıkarma
- * Enstrüman ekleme / çıkarma
- * Hesaplama yöntemi değişiklikleri
- * Kullanıcı ekleme / çıkarma
- * İzlenen kullanıcıyı değiştirmek
- * Bildirim, uyarı ve ihlal seviyeleri için e-posta gönderim seçeneklerini değiştirmek
- * E-posta adresi çıkarmak

7. Değiştirmiş olduğunuz grup veya gruplar için yaptığınız değişiklikleri onaylayan başarılı kaydetme onay penceresi görünecektir. Yaptığınız değişikliği onaylamak için tamam düğmesine tıklayınız.

Not: Sıfır olan bir limit hacmi hiçbir limit olmadığı ve o risk sayacı için hiçbir ihlalin mümkün olmadığı anlamına gelir.



8. Yeni limit, ertesi gün değişiklikleri panelinde görünecek ve ertesi işlem gününde etkin hale gelmiş olacaktır.

BORSA İSTANBUL

BISTECH PRM (PRM_YJM_EQ_READ_WRITE@10.57.2.130)

Dosya

Risk Grubu

Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu

Kutlanmış Enstrüman...

İhtaller

Uyarılar

Bildirimler

Uyarı %

Bildirim %

Emir/sın limiti

Borsa emir/sın limiti

BIITYM

BIITYM_BIITYM_1

BIITYM_BIITYM_2

BIITYM_BIITYM_3

BINOR

BIITYM_BINOR_1

BIITYM_BINOR_2

BIITYM_BINOR_3

Mevcut Kullanım

Limitleri Düzenle

Kullanıcılar

E-posta Alarmları

Limitleri Düzenle

İsim

Hesaplama

Açık Alış Emirleri

Açık Satış Emirleri

Alış İşlemleri

Satış İşlemleri

Net İşlem

Toplam Alış

Toplam Satış

Toplam Net Alış

Toplam Net Satış

Maksimum büyü...

BİRİNCİ PİYASA PA...

MIKT...

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

MAIN SPOT EQUITY

MIKT...

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

↓

Ertesi gün değişiklikleri

İsim

Hesaplama

Açık Alış Emirleri

Açık Satış Emirleri

Alış İşlemleri

Satış İşlemleri

Net İşlem

Toplam Alış

Toplam Satış

Toplam Net Alış

Toplam Net Satış

Maksimum büyü...

MAIN SPOT EQUIL...

ML...

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Üye

Borsa

Not: Bu bir ertesi gün değişikliğidir. Değişikliği kaydetmek o değişikliğin borsa veri tabanına gönderilmesine ve ertesi gün sistem açıldığında etkin hale gelmesine sebep olur. Ertesi gün değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi için ertesi gün değişiklikleri bölümüne bakınız.

Hâlihazırda Eklenmiş Olan bir Ertesi Gün Değişikliğini Değiştirmek: Eğer bir ertesi gün değişikliği eklerseniz ve ertesi günden evvel o ertesi gün değişikliğinin üzerinde değişiklik yapmaya ihtiyacınız varsa, o değişikliği silmeli ve ardından yeni bir tane eklemelisiniz.

9.2. İşlem Limitlerini Düzenleme

Bir risk grubu üzerinde bir limiti düzenlemek için aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. BISTECH PTRM kullanıcı arayüzünde limitlerini düzenlemek istediğiniz risk grubuna tıklayınız ve ardından limitleri düzenle sekmesine tıklayınız.

BORSA İSTANBUL BISTECH PRM (PRM_IYM_EQ_READ_WRITE@10.57.2.130)

Dosya

Risk Grubu

Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu	Kısıtlanmış Enstrüman...	İhlaller	Uyarılar	Bildirimler	Uyarı %	Bildirim %	Emir/ün limiti	Borsa emir/ün limiti
BIIYM								
BIIYM_BIIYM_1		0	0	0	90	50	20.000	M/D
BIIYM_BIIYM_2		0	0	0	90	0		M/D
BIIYM_BIIYM_3		0	0	0	0	0		M/D
BINOR								
BIIYM_BINOR_1		0	0	0	0	0		M/D
BIIYM_BINOR_2		0	0	0	0	0		M/D
BIIYM_BINOR_3		0	0	0	0	0		M/D

↓

Mevcut Kullanım Limitleri Düzenle Kullanıcılar E-posta Alarmları

Limitleri Düzenle

İsim	Hesaplama	Açık Alış Emirleri		Açık Satış Emirleri		Alış İşlemleri		Satış İşlemleri		Net İşlem		Toplam Alış		Toplam Satış		Toplam Net Alış		Toplam Net Satış		Maksimum büyü...	
		Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa
MAIN SPOT EQUITY - AKBNK	MİKTAR	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D
BİRCİL PİYASA PAY (Prm.Mrk.EQ)	MİKTAR	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D

Ertesi gün değişiklikleri

İsim	Hesaplama	Açık Alış Emirleri		Açık Satış Emirleri		Alış İşlemleri		Satış İşlemleri		Net İşlem		Toplam Alış		Toplam Satış		Toplam Net Alış		Toplam Net Satış		Maksimum büyü...	
		Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa
MAIN SPOT EQUİT...	MİKTAR	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D

2. Gün içi değişiklikler panelinde gereken alanları gözden geçiriniz veya değiştiriniz.

BORSA İSTANBUL BISTECH PRM (PRM_IYM_EQ_READ_WRITE@10.57.2.130)

Dosya

Risk Grubu

Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu	Kısıtlanmış Enstrüman...	İhlaller	Uyarılar
BIIYM			
BIIYM_BIIYM_1		0	0
BIIYM_BIIYM_2		0	0
BIIYM_BIIYM_3		0	0
BINOR			
BIIYM_BINOR_1		0	0
BIIYM_BINOR_2		0	0
BIIYM_BINOR_3		0	0

↓

Mevcut Kullanım Limitleri Düzenle Kullanıcılar E-posta Alarmları

Limitleri Düzenle

İsim	Hesaplama	Açık Alış Emirleri		Açık Satış Emirleri		Alış İşlemleri		Satış İşlemleri		Net İşlem	
		Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa	Üye	Borsa
BİRCİL PİYASA PA...	MİKTAR	1	M/D	∞	M/D	23000	M/D	∞	M/D	∞	M/D
MAIN SPOT EQUITY - ...	MİKTAR	1,000	M/D	2,000	M/D	∞	M/D	∞	M/D	∞	M/D

3. Kaydet düğmesine tıklayınız.

BORSA İSTANBUL BISTECH PRM (PRM_IYM_EQ_READ_WRITE@10.57.2.130)

Donya

Risk Grubu

Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu	Konulaning Enstriman...	İnaller	Uyarlar	Bildirimler	Uyarı %	Bildirim %	Emir/ün limit	Borsa emir/ün limit
BİYM								
BİYM_BİYM_1	✓	0	0	0	90	50	20,000	10,000
BİYM_BİYM_2		0	0	0	90	0		10,000
BİYM_BİYM_3		0	0	0	0	0		10,000
BİNOR								
BİYM_BİNOR_1		0	0	0	0	0		10,000
BİYM_BİNOR_2		0	0	0	0	0		10,000
BİYM_BİNOR_3		0	0	0	0	0		10,000

Mevcut Kullanıcı Limitleri Düzende Kullanıcılar E-posta Alarmları

Limitleri Düzende

İsim	Hesaplama	Açık Alış Emirleri	Açık Satış Emirleri	Alış İşlemleri	Satış İşlemleri	Net İşlem	Toplam Alış	Toplam Satış	Toplam Net Alış	Toplam Net Satış	Maksimum Bakiye
BİRCİNCİ PİYASA PAY (Prm.Mkt.EQ)	MİKT...	1	M/D	23,000	M/D		M/D		M/D		M/D
MAIN SPOT EQUITY - AKINK	MİKT...	1,000	M/D	2,000	M/D		M/D		M/D		M/D

Ertesi gün değişiklikleri

İsim	Hesaplama	Açık Alış Emirleri	Açık Satış Emirleri	Alış İşlemleri	Satış İşlemleri	Net İşlem	Toplam Alış	Toplam Satış	Toplam Net Alış	Toplam Net Satış	Maksimum Bakiye
BİRCİNCİ PİYASA PAY (Prm.Mkt.EQ)	MİKT...	1	M/D	23,000	M/D		M/D		M/D		M/D
MAIN SPOT EQUITY - GAKAN	MİKT...	1,000	2,000	3,000	4,000						
MAIN SPOT EQUITY - AKINK	MİKT...	1,000	2,000	3,000	4,000						

4. Kaydet düğmesine tıklayınız. Silinecek limit ertesi gün değişiklikleri panelinde kırmızı renkte ekran görüntüsündeki gibi görünecektir.

BORSA İSTANBUL BISTECH PRM (PRM_IYM_EQ_READ_WRITE@10.57.2.130)

Donya

Risk Grubu

Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu	Konulaning Enstriman...	İnaller	Uyarlar	Bildirimler	Uyarı %	Bildirim %	Emir/ün limit	Borsa emir/ün limit
BİYM								
BİYM_BİYM_1	✓	0	0	0	90	50	20,000	10,000
BİYM_BİYM_2		0	0	0	90	0		10,000
BİYM_BİYM_3		0	0	0	0	0		10,000
BİNOR								
BİYM_BİNOR_1		0	0	0	0	0		10,000
BİYM_BİNOR_2		0	0	0	0	0		10,000
BİYM_BİNOR_3		0	0	0	0	0		10,000

Mevcut Kullanıcı Limitleri Düzende Kullanıcılar E-posta Alarmları


Limitleri Düzende

İsim	Hesaplama	Açık Alış Emirleri	Açık Satış Emirleri	Alış İşlemleri	Satış İşlemleri	Net İşlem	Toplam Alış	Toplam Satış	Toplam Net Alış	Toplam Net Satış	Maksimum Bakiye
BİRCİNCİ PİYASA PAY (Prm.Mkt.EQ)	MİKT...	1	M/D	23,000	M/D		M/D		M/D		M/D
MAIN SPOT EQUITY - AKINK	MİKT...	1,000	M/D	2,000	M/D		M/D		M/D		M/D


Ertesi gün değişiklikleri

İsim	Hesaplama	Açık Alış Emirleri	Açık Satış Emirleri	Alış İşlemleri	Satış İşlemleri	Net İşlem	Toplam Alış	Toplam Satış	Toplam Net Alış	Toplam Net Satış	Maksimum Bakiye
BİRCİNCİ PİYASA PAY (Prm.Mkt.EQ)	MİKT...	1	M/D	23,000	M/D		M/D		M/D		M/D
MAIN SPOT EQUITY - GAKAN	MİKT...	1,000	2,000	3,000	4,000						
MAIN SPOT EQUITY - AKINK	MİKT...	1,000	2,000	3,000	4,000						

5. Ertesi gün değişiklikleri mevcut onay penceresi görünecektir. Kaydet düğmesine tıklayınız.



6. İlgili risk grubu/grupları için yaptığınız değişiklikleri onaylandığını gösteren başarılı kaydetme onay penceresi görünecektir. Yaptığınız değişikliği onaylamak için tamam düğmesine tıklayınız.



Not: Bu bir ertesi gün değişikliğidir. Değişikliği kaydetmek, o değişikliğin borsa veri tabanına gönderilmesine ve ertesi gün sistem açıldığında etkin hale gelmesine sebep olur. Ertesi gün değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi için ertesi gün değişiklikleri bölümüne bakınız.

Hâlihazırda Eklenmiş Olan bir Ertesi Gün Değişikliğini Değiştirmek: Eğer bir ertesi gün değişikliği eklerseniz ve ertesi günden evvel o ertesi gün değişikliğinin üzerinde değişiklik yapmaya ihtiyacınız varsa, o değişikliği silmeli ve ardından yeni bir tane eklemelisiniz.


10. KULLANICI YÖNETİMİ GENEL BAKIŞ

Kullanıcılar sekmesi bir risk grubuna hangi kullanıcıların atandığını gösterir.

10.1. Kullanıcıları İnceleme

Bir risk grubuna atanmış kullanıcıları incelemek için, aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. Ana pencereden kullanıcılarını incelemek istediğiniz risk grubuna tıklayınız ve ardından kullanıcılar sekmesine tıklayınız.



2. Gruba atanmış kullanıcıları gözden geçiriniz:


- **İsim:** Kullanıcı kodunu görüntüler.
- **Katılımcı:** Kullanıcının ait olduğu katılımcıyı gösterir.

10.2. Risk Grubuna Kullanıcı Ekleme


BISTECH PTRM uygulamasında kullanıcılar bir risk grubuna atanmak suretiyle gruplandırılmaktadır. Bir kullanıcı sadece bir tane risk grubuna atanabilir.

Bir kullanıcıyı bir risk grubuna atamak için aşağıdaki adımları tamamlayınız:

1. BISTECH PTRM kullanıcı arayüzünden yeni bir kullanıcı eklemek istediğiniz risk grubuna ardından kullanıcılar sekmesine tıklayınız.



2. Yeni kullanıcı ekle düğmesine tıklayınız.



3. Kullanıcı seç penceresi görüntülenecektir.

4. Tablo, risk gruplarına atanmamış olan kullanıcıları gösterir. Hangi kullanıcıyı eklemek istediğinize karar vermek için aşağıdaki alanları inceleyiniz:

- **İsim:** Kullanıcı kodunu görüntüler.
- **Katılımcı:** Kullanıcının ait olduğu üyeyi gösterir.

5. Tablodan bir kullanıcı seçiniz.


6. Kullanıcı seç düğmesine tıklayınız.



7. Yeni kullanıcı kullanıcılar sekmesine eklenmiş olacaktır. Kaydet düğmesine tıklayınız.



8. Ertesi gün değişiklikleri mevcut onay penceresi görünecektir. Kaydet düğmesine tıklayınız.



9. Değişiklik yaptığınız grup/gruplar için yaptığınız değişiklikleri teyit eden başarılı kaydetme penceresi görünecektir.



10. Yaptığınız değişikliği onaylamak için tamam düğmesine tıklayınız.


Not: Bu bir ertesi gün değişikliğidir. Değişiklik kaydedilerek o değişiklik borsa veri tabanına gönderilir ve ertesi gün sistem açıldığında etkin hale gelir. Ertesi gün değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi için ertesi gün değişiklikleri bölümüne bakınız.

Hâlihazırda Eklenmiş Olan bir Ertesi Gün Değişikliğini Değiştirmek: Eğer bir ertesi gün değişikliği eklerseniz ve ertesi günden evvel o ertesi gün değişikliğinin üzerinde değişiklik yapmaya ihtiyacınız varsa, o değişikliği silmeli ve ardından yeni bir tane eklemelisiniz.


10.3. Kullanıcıyı Gruptan Çıkarma

Bir kullanıcıyı bir risk grubundan çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. Üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz risk grubuna tıklayınız ve ardından kullanıcılar sekmesine tıklayınız.



2. Çıkarılacak kullanıcıyı seçiniz. Kullanıcı çıkar düğmesine tıklayınız.



3. Kaydet düğmesine tıklayınız.

BORSA İSTANBUL

BISTECH PRM (PRM_AKM_EQ_READ_WRITE@10.57.2.130)

Risk Grubu

Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu	Kullanıcı Enstrümanlar	İhaller	Uyarılar	Bildirimler	Uyarı %	Bildirim %	Emisyon limiti	Borsa emisyon limiti
BIADY								
BIAKM_BIADY_1		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIAKM_BIADY_2		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIAKM_BIADY_3		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIALN								
BIAKM_BIALN_1		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIAKM_BIALN_2		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIAKM_BIALN_3		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIIRM								
BIAKM_BIIRM_1		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIAKM_BIIRM_10		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIAKM_BIIRM_2		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIAKM_BIIRM_3		0	0	0	0	0	∞	M/D

4. Ertesi gün değişiklikleri mevcut onay penceresi görünecektir. Kaydet düğmesine tıklayınız.

Ertesi gün değişiklikleri mevcut

BIAKM_BIADY_1 Katılımcı bilgilerinde anında uygulamaya alınamayacak değişiklikleri var. Bütün değişiklikler bir sonraki güne kadar ertelendi.

Eğer anında uygulanabilen ve uygulanması gereken değişiklikler yaptıysanız, bunları ayrı ayrı tekrar girmeli ve kaydetmelisiniz.

Kaydet

Ertesi gün değişiklikleri hakkında bilgi

Anında geçerli olabilecek değişiklikler:

- * Uyarı %
- * Bildirim %
- * Bütün limit değeri değişiklikleri
- * Yeni e-posta adresi eklemek

Ertesi güne kadar geçerli olmayacak değişiklikler:

- * Risk grubu ekleme / çıkarma
- * Enstrüman ekleme / çıkarma
- * Hesaplama yöntemi değişiklikleri
- * Kullanıcı ekleme / çıkarma
- * İzlenen kullanıcıyı değiştirmek
- * Bildirim, uyarı ve ihlal seviyeleri için e-posta gönderim seçeneklerini değiştirmek
- * E-posta adresi çıkarmak

5. Değiştirmiş olduğunuz grup/gruplar için yaptığınız değişiklikleri onaylayan başarılı kaydetme onay penceresi görünecektir. Yaptığınız değişikliği onaylamak için tamam düğmesine tıklayınız.

Kaydetme işlemi başarıyla sonuçlandı

Risk Grupları kaydedildi:
BIAKM_BIADY_1

Tamam

Not: Bu bir ertesi gün değişikliğidir. Değişiklik kaydedilerek o değişiklik borsa veri tabanına gönderilir ve ertesi gün sistem açıldığında etkin hale gelir. Ertesi gün değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi için ertesi gün değişiklikleri bölümüne bakınız.


Hâlihazırda Eklenmiş Olan bir Ertesi Gün Değişikliğini Değiştirmek: Eğer bir ertesi gün değişikliği eklerseniz ve ertesi günden evvel o ertesi gün değişikliğinin üzerinde değişiklik yapmaya ihtiyacınız varsa, o değişikliği silmeli ve ardından yeni bir tane eklemelisiniz.

10.4. Varsayılan Grup


Bir grubu varsayılan grup olarak tayin etmek varsayılan kullanıcı işlemlerini grup ile ilişkilendirir. Varsayılan kullanıcının yaptığı işlemler kullanıcı alanının geçerli bir kullanıcı kodu içermediği işlemlerdir. Bu durum, çift taraflı bir işlem girildiğinde veya bir borsa bir üye namına bir emir girdiğinde ya da bir emri değiştirdiğinde gerçekleşir. Bir risk grubu varsayılan grup olarak atanmadığı sürece bu işlemler PTRM tarafından hesaplanan toplam riske yansıtılmayacaktır.

Varsayılan kullanıcıyı bir risk grubuna atamak için aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. Varsayılan kullanıcı riskini ekleyeceğiniz bir risk grubu seçiniz.
2. Kullanıcılar sekmesine tıklayınız.



3. Ertesi gün değişiklikleri panelinde varsayılan grup onay kutusuna tıklayınız.
4. Kaydet düğmesine tıklayınız. Bir başarılı kaydetme onay penceresi görünecektir. Tamama tıklayınız.



Not: Bu bir ertesi gün değişikliğidir. Değişiklik kaydedilerek o değişiklik borsa veri tabanına gönderilir ve ertesi gün sistem açıldığında etkin hale gelir. Ertesi gün değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi için ertesi gün değişiklikleri bölümüne bakınız.

Hali hazırda Eklenmiş Olan bir Ertesi Gün Değişikliğini Değiştirmek: Eğer bir ertesi gün değişikliği eklerseniz ve ertesi günden evvel o ertesi gün değişikliğinin üzerinde değişiklik yapmaya ihtiyacınız varsa, o değişikliği silmeli ve ardından yeni bir tane eklemelisiniz.

10.5. İzlenen Kullanıcıyı Değiştirme veya Çıkarma

Bir risk grubu, bir sponsor üyenin gerçek zamanlı bağlantı durumunu (FIX ve/ya OMnet) izlemek üzere yapılandırılabilir. Örneğin belirli bir takas üyesi kullanıcısının drop-copy yayın bağlantı durumunu izlemek için kullanılabilir. Eğer takas üyesinin bağlantısı koparsa risk grubundaki temsilcilerin işlem girmeleri otomatik olarak engellenecektir.


Eğer izlenen kullanıcının borsa ile bağlantısı koparsa o kullanıcıları gözlemleyen her risk grubundaki diğer kullanıcıların bekleyen emirlerinin hepsi iptal edilecektir. İzlenen kullanıcı yeniden bağlanana kadar bu kullanıcılar engellenecektir. (normal emir ve kotasyon emri giremeyecekler.)

İzlenen bir kullanıcıyı ayarlamak opsiyoneldir. İzlenen kullanıcı risk grubunun sponsor üyesine ait olmalıdır.


Not: İzlenen kullanıcı kodu asla BISTECH PTRM uygulamasında oturum açmak için kullanılmamalıdır. Kullanılması izlenen grupların bloke edilmesini tetikleyecektir.

İzlenen bir kullanıcıyı değiştirmek için aşağıdaki adımları tamamlayınız:


1. BISTECH PTRM arayüzünden izlenen bir kullanıcıyı değiştirmek istediğiniz risk grubuna tıklayınız ve ardından Kullanıcılar sekmesine tıklayınız.



2. Değiştir düğmesine tıklayınız. Alternatif olarak ise, seçilen kullanıcıyı çıkarmak için çıkar düğmesine tıklayınız.



3. Kullanıcı seçimi penceresi görüntülenecektir. İzlenen kullanıcı olarak atamak istediğiniz kullanıcıya tıklayınız ve ardından kullanıcı seç düğmesine tıklayınız.



4. Değişiklikleri kaydetmek için temsilci panelinde kaydet düğmesine tıklayınız.

BORSA İSTANBUL

BISTECH PRM (PRM_AKM_EQ_READ_WRITE@10.57.2.130)

Dosya

Risk Grubu

Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu	Kayıtlı Enstrümanlar	İhaller	Uyarılar	Bildirimler	Uyarı %	Bildirim %	Emir/ün limiti	Borsa emir/ün limiti
BIADY								
BIAKM_BIADY_1		0	0	0	0	0	0	M/D
BIAKM_BIADY_2		0	0	0	0	0	0	M/D
BIAKM_BIADY_3		0	0	0	0	0	0	M/D
BIALN								
BIAKM_BIALN_1		0	0	0	0	0	0	M/D
BIAKM_BIALN_2		0	0	0	0	0	0	M/D
BIAKM_BIALN_3		0	0	0	0	0	0	M/D
BIERM								
BIAKM_BIERM_1		0	0	0	0	0	0	M/D
BIAKM_BIERM_10		0	0	0	0	0	0	M/D
BIAKM_BIERM_2		0	0	0	0	0	0	M/D
BIAKM_BIERM_3		0	0	0	0	0	0	M/D

5. Ertesi gün değişiklikleri mevcut onay penceresi görünecektir.

Ertesi gün değişiklikleri mevcut

BIAKM_BIADY_1 Katılımcı bilgilerinde anında uygulamaya alınamayacak değişiklikleri var. Bütün değişiklikler bir sonraki güne kadar ertelendi.

Eğer anında uygulanabilen ve uygulanması gereken değişiklikler yaptıysanız, bunları ayrı ayrı tekrar girmeli ve kaydetmelisiniz.

Kaydet

Ertesi gün değişiklikleri hakkında bilgi

Anında geçerli olabilecek değişiklikler:

- * Uyarı %
- * Bildirim %
- * Bütün limit değeri değişiklikleri
- * Yeni e-posta adresi eklemek

Ertesi güne kadar geçerli olmayacak değişiklikler:

- * Risk grubu ekleme / çıkarma
- * Enstrüman ekleme / çıkarma
- * Hesaplama yöntemi değişiklikleri
- * Kullanıcı ekleme / çıkarma
- * İzlenen kullanıcıyı değiştirmek
- * Bildirim, uyarı ve ihlal seviyeleri için e-posta gönderim seçeneklerini değiştirmek
- * E-posta adresi çıkarmak

6. Kaydet düğmesine tıklayınız. Değişiklik yapmış olduğunuz grup veya gruplar için yaptığınız değişiklikleri teyit eden başarılı kaydetme penceresi görünecektir. Yaptığınız değişikliği onaylamak için tamam düğmesine tıklayınız.

Kaydetme işlemi başarıyla sonuçlandı

Risk Grupları kaydedildi:
BIAKM_BIADY_1

Tamam

Not: Bu bir ertesi gün değişikliğidir. Değişiklik kaydedilerek o değişiklik borsa veri tabanına gönderilir ve ertesi gün sistem açıldığında etkin hale gelir. Ertesi gün değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi için ertesi gün değişiklikleri bölümüne bakınız.

Hali hazırda Eklenmiş Olan bir Ertesi Gün Değişikliğini Değiştirmek: Eğer bir ertesi gün değişikliği eklerseniz ve ertesi günden evvel o ertesi gün değişikliğinin üzerinde değişiklik yapmaya ihtiyacınız varsa, o değişikliği silmeli ve ardından yeni bir tane eklemelisiniz.

11. E-POSTA ALARMLARINI YÖNETMEYE GENEL BAKIŞ

BISTECH PTRM sunucusu bütün risk gruplarının aktivitelerini anlık olarak izlemektedir. Eğer bir grubun hesaplanmış güncel riski herhangi bir bildirim seviyesini aşarsa, o grup için olan bildirim listesindeki tüm üyelere e-postalar gönderilir. Bildirim seviyeleri limitin bir yüzdesi olarak belirlenir ve her bir risk grubu için farklılaştırılarak belirlenebilir.

BISTECH PTRM uygulaması üç tip e-posta alarmı göndermek üzere yapılandırılabilir:

1. **Bildirim:** Alarmin en düşük seviyesi
2. **Uyarı:** Alarmin en yüksek seviyesi
3. **İhlaller:** Risk limit eşiklerinin aşılma seviyesi

İhlallerle ilişkilendirilmiş değerler seviyelerle tanımlanmış ve riske dair görsel bir gösterge sunmak amacıyla renklerle kodlanmıştır.

- **Bildirim** (sarı), alarmin en düşük seviyesidir.
- **Uyarı** (turuncu), alarmin en yüksek seviyesidir.
- **İhlal** (kırmızı), belirlenmiş limit değerlerinin aşıldığını belirtir.

Bir risk grubu için tanımlanmış her limit, her işlem günü başına sadece bir bildirim, bir uyarı ve ihlal e-posta alarmı gönderecektir.

Eğer işlem günü boyunca bir limit değiştirilmişse, bu sınırlama sıfırlanacak ve daha önceden gönderilmiş olanların hiçbir dikkate alınmaksızın limit yeniden her bir alarm seviyesi için birer tane e-posta alarmı oluşturacaktır.

Her gün her risk grubu için sadece bir tane Bildirim, Uyarı ve İhlal e-postası olacaktır. E-postaları alan kullanıcılar detaylar için BISTECH PTRM kullanıcı arayüzünü kontrol etmelidir.


Eğer gün içinde herhangi bir limit değiştirilmişse, e-posta sayıcılar sıfırlanacak ve yeni e-posta alarmları oluşturulacaktır.

Not: Emir/sn Limiti sadece ihlal e-postaları oluşturur. Bildirim veya Uyarı e-postaları üretmez. Emir/sn limitinin her ihlal edilişinde bir e-posta uyarısı gönderilecektir.

11.1. E-Posta Alarmlarını Ayarlama


E-posta alarmlarını ayarlamak için aşağıdaki adımları tamamlayınız:

1. BISTECH PTRM kullanıcı arayüzünden, temsilci panelinde yeni e-posta alarmı tanımlamak istediğiniz risk grubunu seçiniz ve ardından e-posta alarmları sekmesine tıklayınız.



2. Aşağıdaki seçim kutularını etkinleştirmek veya etkisiz hale getirmek üzere, seçim kutularını işaretleyiniz veya işaretlerini kaldırınız.

- **ihlal:** Risk grubu ayarlanmış bir limiti ihlal ettiğinde e-posta gönder.
- **Uyarı:** Risk grubu bir limitin ikaz seviyesine ulaştığında e-posta gönder.
- **Bildirim:** Risk grubu bir limitin bildirim seviyesine ulaştığında e-posta gönder.



3. Değişiklikleri kaydetmek için temsilci panelinden kaydet düğmesine tıklayınız.

Borsa İstanbul									
Donya									
Risk Grubu									
Sponsor / Sponsorun Orijini / Risk Grubu	Kullanılan Enstrümanlar	Büyükler	Uyarılar	Bildirimler	Uyarı %	Bildirim %	Emir/ün limiti	Borsa emir/ün limiti	
SIAM									
SIADY									
SIAMK_SIADY_1		0	0	0	0	0	...	M/D	
SIAMK_SIADY_2		0	0	0	0	0	...	M/D	
SIAMK_SIADY_3		0	0	0	0	0	...	M/D	
SIAIN									
SIAMK_SIAIN_1		0	0	0	0	0	...	M/D	
SIAMK_SIAIN_2		0	0	0	0	0	...	M/D	
SIAMK_SIAIN_3		0	0	0	0	0	...	M/D	
SIERAM									
SIAMK_SIERAM_1		0	0	0	0	0	...	M/D	
SIAMK_SIERAM_10		0	0	0	0	0	...	M/D	
SIAMK_SIERAM_2		0	0	0	0	0	...	M/D	
SIAMK_SIERAM_3		0	0	0	0	0	...	M/D	

E-posta alarmlarını ayarlayıp kaydettikten sonra, e-posta alarm grubundaki tüm üyeler seçilen olaylar meydana geldiğinde bildirimler alacaktır.

Not: Bu bir ertesi gün değişikliğidir. Değişiklik kaydedilerek o değişiklik borsa veri tabanına gönderilir ve ertesi gün sistem açıldığında etkin hale gelir. Ertesi gün değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi için ertesi gün değişiklikleri bölümüne bakınız.

Hali hazırda Eklenmiş Olan bir Ertesi Gün Değişikliğini Değiştirmek: Eğer bir ertesi gün değişikliği eklerseniz ve ertesi günden evvel o ertesi gün değişikliğinin üzerinde değişiklik yapmaya ihtiyacınız varsa, o değişikliği silmeli ve ardından yeni bir tane eklemelisiniz.

11.2. Yeni E-posta Alarmı Alıcısı Ekleme

Bir risk grubu bildirim, uyarı ve ihlal olayları meydana getirdiğinde bildirim gönderilecek yeni e-posta adresleri ekleyebilirsiniz. Yeni e-posta uyarısı alıcısını ekledikten ve kaydet düğmesine tıkladıktan sonra e-posta adresi derhal risk grubu için olan bildirim listesine eklenir.

Yeni e-posta adresi eklemek için aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. BISTECH PTRM arayüzünden, temsilci panelinde yeni e-posta alarmlarını tanımlamak istediğiniz risk grubunu seçiniz ve ardından e-posta alarmları sekmesine tıklayınız.

BORSA İSTANBUL

BISTECH PRM (PRM_AKM_FQ_READ_WRITE@10.57.2.130)

Dosya

Risk Grubu

Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu	Konulan Enstrimanlar	İhtaller	Uyarılar	Bildirimler	Uyarı %	Bildirim %	Emir/ın limiti	Borsa emir/ın limiti
BIAKM								
BIADY								
BIAKM_BIADY_1		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIAKM_BIADY_2		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIAKM_BIADY_3		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIALN								
BIAKM_BIALN_1		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIAKM_BIALN_2		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIAKM_BIALN_3		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIERM								
BIAKM_BIERM_1		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIAKM_BIERM_10		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIAKM_BIERM_2		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIAKM_BIERM_3		0	0	0	0	0	∞	M/D

Mevcut Kullanım | Limitleri Düzenle | Kullanıcılar | **E-posta Alarmları**

E-posta Alarmları

E-posta oluştur : ☐ Risk ☐ Uyarı ☐ Bildirim

E-posta : ABC@YAHOO.COM

Ertesi Gün Değişiklikleri

E-posta oluştur : ☐ Risk ☐ Uyarı ☐ Bildirim

E-posta :

PRM_AKM_FQ_READ_WRITE@10.57.2.130 olarak oturum açıldı

Mar 17 2016 5:41 PM

2. Yeni e-posta ekle düğmesine tıklayınız.

BORSA İSTANBUL

BISTECH PRM (PRM_AKM_FQ_READ_WRITE@10.57.2.130)

Dosya

Risk Grubu

Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu	Konulan Enstrimanlar	İhtaller	Uyarılar	Bildirimler	Uyarı %	Bildirim %	Emir/ın limiti	Borsa emir/ın limiti
BIAKM								
BIADY								
BIAKM_BIADY_1		0	0	0	0	0	∞	10,000
BIAKM_BIADY_2		0	0	0	0	0	∞	10,000
BIAKM_BIADY_3		0	0	0	0	0	∞	10,000
BIALN								
BIAKM_BIALN_1		0	0	0	0	0	∞	10,000
BIAKM_BIALN_2		0	0	0	0	0	∞	10,000
BIAKM_BIALN_3		0	0	0	0	0	∞	10,000
BIERM								
BIAKM_BIERM_1		0	0	0	0	0	∞	10,000
BIAKM_BIERM_10		0	0	0	0	0	∞	10,000
BIAKM_BIERM_2		0	0	0	0	0	∞	10,000
BIAKM_BIERM_3		0	0	0	0	0	∞	10,000

Mevcut Kullanım | Limitleri Düzenle | Kullanıcılar | **E-posta Alarmları**

E-posta Alarmları

E-posta oluştur : ☐ Risk ☐ Uyarı ☐ Bildirim

E-posta : ABC@YAHOO.COM

Ertesi Gün Değişiklikleri

E-posta oluştur : ☐ Risk ☐ Uyarı ☐ Bildirim

E-posta :

Mar 17 2016 6:07 PM

3. Bildirim e-postası ekle penceresi görüntülenecektir. Yeni e-posta adresini giriniz. Tamam düğmesine tıklayınız.

4. Değişiklikleri kaydetmek için temsilci panelinden kaydet düğmesine tıklayınız.

5. Değişiklik yaptığınız grup veya gruplar için yaptığınız değişiklikleri teyit eden başarılı kaydetme onay penceresi görünecektir. Yaptığınız değişikliği onaylamak için tamam düğmesine tıklayınız.


Not: Bu bir gün içi değişikliktir. Bu değişiklik derhal etkin olacaktır. Ertesi gün değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi için ertesi gün değişiklikleri bölümüne bakın.

11.3. E-Posta Uyarısı Alıcılarını Düzenleme

Herhangi bir bildirim alıcısının e-posta adresini herhangi bir zamanda düzenleyebilirsiniz. E-posta uyarısı alıcılarını düzenledikten ve kaydet düğmesine tıkladıktan sonra, e-posta uyarılarını derhal almaya başlayacaklardır.

E-posta uyarılarını düzenlemek için aşağıdaki adımları izleyiniz:

1. BISTECH PTRM kullanıcı arayüzünden temsilci panelinde, yeni e-posta uyarılarını tanımlamak istediğiniz risk grubunu seçiniz ve ardından e-posta alarmları sekmesine tıklayınız. E-Posta alarmları paneli görüntülenecektir.



2. Aşağıdaki onay kutularını etkinleştirmek veya etkisiz hale getirmek üzere, onay kutularını işaretleyin veya işaretlerini kaldırınız.

- **İhlal:** Risk grubuna tanımlanan bir limit ihlal ettiğinde e-posta gönder.
- **Uyarı:** Risk grubuna tanımlanan bir limit uyarı seviyesine ulaştığında e-posta gönder.
- **Bildirim:** Risk grubuna tanımlanan bir limit bildirim seviyesine ulaştığında e-posta gönder.

3. Kaydet düğmesine tıklayınız.




Not: Bu bir ertesi gün değişikliğidir. Ertesi gün değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi için ertesi gün değişiklikleri bölümüne bakınız.

11.4. E-Posta Uyarısı Alıcılarını Çıkarma


E-posta alıcısını çıkardıktan ve kaydet düğmesine tıkladıktan sonra, çıkarılan e-posta adresi ertesi gün değişiklikleri panelinde görünecektir. Bu değişiklik sonraki işlem gününde uygulamaya geçecektir.

E-posta alıcısını alarm listesinden çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyiniz.


1. BISTECH PTRM arayüzündeki temsilci panelinde, risk grubunu seçin ve ardından e-posta alarmları sekmesine tıklayınız.



2. Çıkarılmak istenen e-posta alıcısına tıklayınız.
3. E-postayı çıkar düğmesine tıklayınız.




4. Bir onay kutusu görünecektir. Evet düğmesine tıklayınız.




5. Kaydet düğmesine tıklayınız.

Sponsor / Sponsorlu Erişim / Risk Grubu	Kullanıcı Enstrümanlar	İhaller	Uyarılar	Bildirimler	Uyarı %	Bildirim %	Emisyon limiti	Borsa emisyon limiti
BIACM								
BIACM_BIACM_1		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIACM_BIACM_2		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIACM_BIACM_3		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIACM								
BIACM_BIACM_1		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIACM_BIACM_2		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIACM_BIACM_3		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIACM								
BIACM_BIACM_1		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIACM_BIACM_2		0	0	0	0	0	∞	M/D
BIACM_BIACM_3		0	0	0	0	0	∞	M/D

6. Ertesi gün değişiklikleri mevcut onay penceresi görünecektir. Kaydet düğmesine tıklayınız.



7. Değiştirmiş olduğunuz grup veya gruplar için yaptığınız değişiklikleri teyit eden başarılı kaydetme penceresi görünecektir. Yaptığınız değişikliği onaylamak için tamam düğmesine tıklayınız.



Not: Bu bir ertesi gün değişikliğidir. Değişiklik kaydedilerek o değişiklik borsa veri tabanına gönderilir ve ertesi gün sistem açıldığında etkin hale gelir. Ertesi gün değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi için ertesi gün değişiklikleri bölümüne bakınız.

Hâlihazırda Eklenmiş Olan bir Ertesi Gün Değişikliğini Değiştirmek: Eğer bir ertesi gün değişikliği eklerseniz ve ertesi günden evvel o ertesi gün değişikliğinin üzerinde değişiklik yapmaya ihtiyacınız varsa, o değişikliği silmeli ve ardından yeni bir tane eklemelisiniz.

Versiyon Değişiklik Listesi

Revizyon	Tarih	Açıklama
1.0	29 Mart 2016	Borsa İstanbul ilk sürüm tarihi